



RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

CODE DU TRAVAIL (Article R4226-16 du Code du Travail)



Mairie et aile service enfance
6 rue du Général de Gaulle
93360 NEUILLY PLAISANCE

Date d'émission	10/4/2025
Diffusion	COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE MAIRIE
Vérificateur	MAHAMADOU FISSIROU

Le processus d'élaboration du rapport garantit la validation de son contenu

SOMMAIRE

1.	RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS	3
1.1.	CONDITIONS D'INTERVENTION	3
1.2.	VERIFICATEUR(S).....	4
1.2.1.	FISSIROU	4
2.	LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NONCONFORMITES CONSTATEES	5
3.	TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS NON VERIFIES	7
4.	VERIFICATION DES INSTALLATIONS – MESURES ET ESSAIS	9
4.1.	Signification des abréviations	9
4.2.	Méthodologie et étendue des essais et mesurages	10
4.3.	Critères d'interprétation des essais et mesurages.....	10
4.4.	APPAREILS DE MESURE UTILISES	12
4.4.1.	FISSIROU	12
4.5.	Tableaux et circuits de distribution	12
4.6.	Circuits terminaux : Récepteurs – Appareils d'éclairage – Prises de courant	13
4.7.	Mesure de la résistance des prises de terre.....	16
4.8.	Vérification des Contrôleurs Permanents d'Isolement.....	17

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Téléphone de l'établissement	0143009616
Nom de l'employeur	MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Activité principale	ADMINISTRATIF
Domaine de tension	BT
Etendue de la vérification	Vérification des installations électriques (visibles et accessibles) à l'exception des locaux, circuits, récepteurs et appareils d'utilisation identifiés "NI-" dans la suite du présent rapport

L'employeur est tenu de faire faire procéder à la vérification des installations non examinées et à la réalisation des essais non effectués dans le cadre de la présente vérification et à la vérification des circuits, locaux, récepteurs et appareils d'utilisation identifiés NI dans la suite du présent rapport

Personne chargée de la surveillance des installations	M.PALYVODA
- Qualité	RESPONSABLE TECHNIQUE
Personne ayant accompagné le vérificateur	M.PERAMIN
- Qualité	Electricien
Personne à qui est fait le compte-rendu de fin de visite	M.PERAMIN
- Qualité	Electricien
Nature de la vérification périodique	Périodique N3
Rapport de vérification initial ou périodique complet	QUALICONSLT
Référence	CT112222-Ind:0
Année	2023
Date précédente vérification	25/06/2024
Date de fin de vérification	09/04/2025
Durée de la vérification	1/2 journée
Registre de contrôle	Visé lors de notre visite
Modification de structure, extensions ou nouvelles affectations des locaux	Pas de modification signalées ou constatées

1.1. CONDITIONS D'INTERVENTION

Dépose des plastrons par l'accompagnateur	Oui
L'exploitant ou son représentant est informé que les coupures et essais sont effectués par le vérificateur dûment habilité avec les EPI et moyens de protection adaptés. [Qualiconsult / Qualiconsult Exploitation] ne peut être tenu responsable des effets d'une éventuelle dégradation liée aux mises hors tension ou aux essais.	
Autorisation de coupure de l'installation par l'exploitant ou son représentant	Coupures partiellement autorisées
Détail sur l'autorisation de coupure non/partiellement autorisées	Garage et service enfance
L'autorisation / le refus de la dépose des plastrons et des coupures a été validé en amont de la visite pour	Oui

l'ensemble du(des) site(s)

Justificatif(s)

autorisation par M.PERAMIN

1.2. VERIFICATEUR(S)

1.2.1. FISSIROU

Nom

FISSIROU

Prénom

MAHAMADOU

2. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NONCONFORMITES CONSTATEES

* « A » (ancienne) : observations relatives aux non-conformités relevées lors des vérifications précédentes

* « N » (nouvelle) : observations relatives aux non-conformités relevées lors de la présente vérification

* Numérotation continue (NC1, NC2, ...NCn) faisant référence à l'article correspondant du décret et le cas échéant à l'arrêté d'application.

Arrêtés d'application en fonction de la date de mise en service de l'installation, voir détail au chapitre 4

Obs n°	Article Décret Arrêté	Art. Norme	OBSERVATIONS	Suite donnée A ou N
NC1	R4215-10	NFC 15-100/514	MAIRIE - SOUS SOL - ESCALIER + CIRCULATION - GÉNÉRAL S/SOL : NON IDENTIFIÉ Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	A
NC2	R4215-3-2 R4215-4	NFC 15-100/612	MAIRIE - SOUS SOL - ESCALIER + CIRCULATION - COFFRET S/SOL : GÉNÉRAL EXT Les essais du dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) ne sont pas satisfaisants. Remplacer ce dispositif par un autre ayant les mêmes caractéristiques	A
NC3	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - SOUS SOL - ESCALIER + CIRCULATION : 2 Eclairage Absence de verrine sur l'appareil d'éclairage, ce qui modifie ses caractéristiques. Remettre en place ou remplacer celle-ci.	A
NC4	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - SOUS SOL - CAVE : 3 Eclairage Absence de verrine sur l'appareil d'éclairage, ce qui modifie ses caractéristiques. Remettre en place ou remplacer celle-ci.	A
NC5	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - SOUS SOL - LOCAL COURANT FAIBLE : 1 Eclairage Absence de verrine sur l'appareil d'éclairage, ce qui modifie ses caractéristiques. Remettre en place ou remplacer celle-ci.	A
NC6	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - SOUS SOL - RESERVE : 1 Eclairage Absence de verrine sur l'appareil d'éclairage, ce qui modifie ses caractéristiques. Remettre en place ou remplacer celle-ci.	A
NC7	R4215-3-2	NFC 15-100/542 _ 543	MAIRIE - Rez-de-chaussée - SAS BUREAU SERVICES AFFAIRES SCOLAIRES - TD RDC Conducteur de terre de la porte est sectionné. Veuillez y remédier.	N
NC8	R4215-3-2	NFC 15-100/543	Le raccordement des conducteurs de protection n'est pas réalisé de manière individuelle (bornes communes). Raccorder les conducteurs de protection au conducteur principal de protection de manière individuelle en utilisant un seul dispositif de serrage par conducteur.	A
NC9	R4215-10	NFC 15-100/514	Identification de circuits incomplète ou erronée. Compléter ou modifier le repérage.	A
NC10	R4215-3-2 R4215-4	NFC 15-100/411 _ 415 _ 531	Circuit de prise de courant non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.	A
NC11	R4215-6	NFC 15-100/526	Le bornier de raccordement est surchargé. Remplacer ou augmenter la capacité du bornier et répartir les conducteurs afin d'assurer un serrage efficace.	A
NC12	R4215-10 4226-5	NFC 15-100/514 _ 63	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	A
NC13	R4215-5 R4226-5	NFC 15-100/421 _ 63	Présence de poussières dans le tableau. Effectuer un nettoyage et un dépoussiérage complet du tableau électrique	A
			MAIRIE - Rez-de-chaussée - HALL D'ACCUEIL : 2 Eclairage Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité de type ambiance	

Obs n°	Article Décret Arrêté	Art. Norme	OBSERVATIONS	Suite donnée A ou N
NC14	R4226-5	A 14/12/2011 / 11	L'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.	A
NC15	R4226-5	NFC 15-100/63	La fixation du matériel est défectueuse. Fixer correctement ce matériel.	A
NC16	R4215-3-2	NFC 15-100/543	MAIRIE - Rez-de-chaussée - PETITE SALLE DE RÉUNION - COFFRET Le raccordement des conducteurs de protection n'est pas réalisé de manière individuelle (bornes communes). Raccorder les conducteurs de protection au conducteur principal de protection de manière individuelle en utilisant un seul dispositif de serrage par conducteur.	A
NC17	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - Rez-de-chaussée - BUREAU ACCUEIL ENFANCE SCOLAIRE : 3 goulotte coté fenêtre La fixation du matériel est défectueuse. Fixer correctement ce matériel.	N
NC18	R4226-12	NFC 15-100/555 A 20/12/2011 / 5	MAIRIE - Rez-de-chaussée - SALLE DE MARIAGE : 3 Prises de courant Prise de courant sans dispositif de mise à la terre. Remplacer cette prise de courant par une prise avec contact de terre reliée au conducteur de protection.	A
NC19	R4215-10	NFC 15-100/514	MAIRIE - 1ER ETAGE - PALIER - COFFRET 1ER ETAGE NIH Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	A
NC20	R4215-3-1 R4226-5	NFC 15-100/411 _ 63	MAIRIE - 1ER ETAGE - ESPACE PHOTOCOPIEUR - COFFRET PHOTOCOPIEUR : PC 380 V Des installations anciennes sont inutilisées, ce qui risque de créer une confusion avec les installations en service. Déposer ces installations hors service.	A
NC21	R4215-10	NFC 15-100/514	MAIRIE - 1ER ETAGE - ESPACE PHOTOCOPIEUR - COFFRET PHOTOCOPIEUR : NON IDENTIFIÉ Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	A
NC22	R4215-6 R4226-5	NFC 15-100/533 _ 63	MAIRIE - 1ER ETAGE - BUREAUX La protection mécanique des conducteurs posés sous goulotte ou moulure n'est pas assurée sur l'ensemble de leur parcours. Mettre en place les accessoires (joint de jonction, angles, ...) permettant d'assurer la protection mécanique de ces conducteurs.	A
NC23	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - 1ER ETAGE - BUREAUX : Prises de courant service formation et recrutement La fixation de la ou des PC est défectueuse. Fixer correctement ce matériel.	N
NC24	R4215-10	NFC 15-100/514	MAIRIE - 2EME ETAGE - ESPACE PHOTOCOPIEUR - COFFRET PHOTOCOPIEUR 2EME Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	A
NC25	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - 2EME ETAGE - ESPACE PHOTOCOPIEUR : 1 Prises de courant Matériel détérioré. Remplacer ou réparer ce matériel.	A
NC26	R4226-5	NFC 15-100/63	MAIRIE - 2EME ETAGE - LOCAL MENAGE : 1 Eclairage Absence de verrière sur l'appareil d'éclairage, ce qui modifie ses caractéristiques. Remettre en place ou remplacer celle-ci.	A
GARAGE - Rez-de-chaussée - COMPTAGE - TGBT : PROTECTION BASSIN MAIRIE				

Obs n°	Article Décret Arrêté	Art. Norme	OBSERVATIONS	Suite donnée A ou N
NC27	R4215-6	NFC 15-100/ 430 _ 434	Un câble de section 2.5 mm ² est branché en aval de ce disjoncteur. La section est trop petite veuillez donc y remédier.	A
NC28	R4215-10	NFC 15-100/ 514	GARAGE - Rez-de-chaussée - COMPTAGE - TGBT : LOGEMENT FACE Identification de circuits incomplète ou erronée. Compléter ou modifier le repérage.	A
NC29	R4215-6	NFC 15-100/ 434	GARAGE - Rez-de-chaussée - COMPTAGE - TGBT : PROTECTION Le pouvoir de coupure du dispositif de protection est insuffisant, compte tenu du courant de court-circuit présumé en ce point de l'installation. Le remplacer ou associer celui-ci à un dispositif placé en amont de façon à obtenir un pouvoir de coupure supérieur à 20K A, soit par construction soit par filiation..	A
NC30	R4215-6	NFC 15-100/ 434	GARAGE - Rez-de-chaussée - COMPTAGE - TGBT : DEPARTS (legrand) Le pouvoir de coupure du dispositif de protection est insuffisant, compte tenu du courant de court-circuit présumé en ce point de l'installation. Le remplacer ou associer celui-ci à un dispositif placé en amont de façon à obtenir un pouvoir de coupure supérieur à 20K A, soit par construction soit par filiation..	A
NC31	R4215-6	NFC 15-100/ 434	Le pouvoir de coupure du dispositif de protection est insuffisant, compte tenu du courant de court-circuit présumé en ce point de l'installation. Le remplacer ou associer celui-ci à un dispositif placé en amont de façon à obtenir un pouvoir de coupure supérieur à 20K A, soit par construction soit par filiation..	A
NC32	R4215-17 R4227-14	A 14/12/2011 / 5	AILE SERVICE ENFANCE Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	A
NC33	R4215-10	NFC 15-100/ 514	AILE SERVICE ENFANCE - Rez-de-chaussée - DÉGAGEMENT ESCALIER - GÉNÉRAL Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	A
NC34	R4215-6	NFC 15-100/ 430 _ 432 _ 533	AILE SERVICE ENFANCE - Rez-de-chaussée - DÉGAGEMENT ESCALIER - GÉNÉRAL : DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT Un disjoncteur de branchement est relié au tarif jaune. Ceci n'est pas adapté veuillez donc y remédier.	A
NC35	R4215-6	NFC 15-100/ 433	AILE SERVICE ENFANCE - Rez-de-chaussée - DÉGAGEMENT ESCALIER - GÉNÉRAL : NON IDENTIFIÉ L'intensité nominale de l'interrupteur est insuffisante compte tenu du calibre du dispositif de protection situé en amont et de la somme des dispositifs de protection placés en aval. Calibrer le dispositif amont à une valeur inférieure ou égale à celle de l'interrupteur ou remplacer ce dernier par un autre de calibre supérieur au calibre du dispositif de protection amont ou à la somme des dispositifs de protection placés en aval.	A
NC36	R4215-3-2 R4215-4	NFC 15-100/ 612	AILE SERVICE ENFANCE - Rez-de-chaussée - BUREAUX - COFFRET : Général Les essais du dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) ne sont pas satisfaisants. Remplacer ce dispositif par un autre ayant les mêmes caractéristiques	N
NC37	R4226-5	A 14/12/2011 / 11	AILE SERVICE ENFANCE - Rez-de-chaussée - BUREAUX : 1 Eclairage BAES L'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.	A

3. TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS NON VERIFIES

TABLEAUX Emplacement et désignation
MAIRIE SOUS SOL ESCALIER + CIRCULATION <u>GÉNÉRAL S/SOL</u> COUPURE GENERALE <u>COFFRET S/SOL</u> MUR VÉGÉTALE ALIM PORTE ENTRÉE Rez-de-chaussée SAS BUREAU SERVICES AFFAIRES SCOLAIRES <u>TD RDC</u> COUPURE GENERALE COUPURE ETAGE/ SOUS SOL SÈCHE MAIN ALIM BUREAU COULOIR PETITE SALLE DE RÉUNION <u>COFFRET</u> INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 1ER ETAGE ESPACE PHOTOCOPIEUR <u>COFFRET PHOTOCOPIEUR</u> PC 380 V DEPARTS PC NON IDENTIFIÉ 2EME ETAGE ESPACE PHOTOCOPIEUR <u>COFFRET PHOTOCOPIEUR 2EME</u> NON IDENTIFIÉ SÈCHE MAIN NON IDENTIFIÉ
GARAGE Rez-de-chaussée COMPTAGE <u>TGBT</u> GENERAL ARMOIRE MAIRIE RDC G MAIRIE RDC DR+ ETAGES PROTECTION BASSIN MAIRIE CLUB EMPLOI BUNGALOW PROTECTION

4. VERIFICATION DES INSTALLATIONS – MESURES ET ESSAIS

Généralités

La vérification des installations électriques concerne la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques à l'exclusion de tout autre objectif, tel que la protection contre la foudre, le fonctionnement et la sélectivité des installations électriques, la protection des biens et de l'environnement.

- Dans les tableaux de mesures et essais (5.5 et 5.6), seuls sont indiqués les résultats qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires définies au chapitre 5.3 (critères), ceux-ci font l'objet d'observations détaillées au chapitre II (Récapitulation détaillée des observations).

- La valeur d'isolement des matériels mobiles et portatifs à main présentés, des matériels fixes et semi fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse et des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects est défectueux ou absent doit être indiquée.

- Les matériels électriques répondant aux normes et directives européennes les concernant concrétisé par un marquage officiel (Exemple : marquage CE) leur apporte une présomption de conformité. Les examens sont alors limités à leur adaptation aux conditions d'usage et leur état apparent sans autre vérification.

- Une observation ne portant pas sur les résultats des mesures et essais peut néanmoins apparaître dans les chapitres 5.5 et 5.6. sous réserve de ne pas alourdir l'exploitation du rapport. Dans ce cas, elle est explicitée au chapitre 2 (Récapitulation détaillée des observations).

- La valeur des résistances des prises de terre sera systématiquement indiquée, quelle que soit la vérification

- Pour les vérifications périodiques, outre les résultats des mesurages et essais faisant apparaître une non-conformité avec l'observation correspondante, les nouveaux circuits et récepteurs seront détaillés.

- Pour la description complète des tableaux et circuits de distribution, il conviendra de se reporter au rapport de vérification initiale ou de première visite menée comme une initiale.

- Une mise à jour complète des rapports sera effectuée tous les quatre ans.

- Vérifications périodique de la continuité de mise à la terre par échantillonnage : cet échantillonnage est effectué par local ou groupe de locaux et clairement identifié (la totalité des PC des locaux de bureaux doit être vérifiée au bout de deux vérifications et la totalité des appareils d'éclairage fixes doit être vérifiée au bout de trois vérifications).

La continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution sera réalisée par examen visuel et indiquée lors des vérifications initiales, sauf en cas de doute, une mesure sera réalisée selon le chapitre 5.2..

Prévention des risques d'explosion : l'employeur doit :

- procéder à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives dans son ou ses établissements (article R.4227-46, 47, 48 du Code du Travail); et s'il ya lieu établir le Document Relatif à la Protection contre les Explosions « DRPE » (article R.4227-53 du Code du Travail) et prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées.

4.1. Signification des abréviations

SF : Sectionneur fusibles	Db : Disjoncteur courbe B	Dbr : Disjoncteur de branchement	Rmt : Relais magnéto thermique
ID : Interrupteur Différentiel	Dd : Disjoncteur courbe d	Dm : Disjoncteur moteur	Rm : Relais magnétique
IF : Interrupteur fusibles	Dz : Disjoncteur courbe Z	C : Contacteur	Rt : Relais thermique
DI : Disjoncteur courbe L	Dk : Disjoncteur courbe K	CD: Discontacteur	I : Interrupteur
D : Disjoncteur d'usage général	Dma : Disjoncteur courbe MA	FU : Fusibles suivi du type (gl, gG, gF, aM, aD)	P.C : Raccordement par prise de courant
Dc : Disjoncteur courbe C	Du : Disjoncteur courbe U	S : Sectionneur	P.I : Protection interne
nature de la canalisation : caractéristiques détaillées conducteurs et câbles isolés selon Tableau 52A de la NFC 15100..			
NIE : Non inspecté pour cause d'exploitation ; NIH : Non inspecté pour cause de hauteur sans moyen d'accès ; NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage ; NIA : Non inspecté pour faute d'accessibilité NIF : Non inspecté local fermé ; (Si l'emplacement est non accessible, les éléments s'y rapportant, y compris les observations sont laissées pour mémoire) ; NM : Valeur Non Mesurable ou hors capacité de l'appareil de mesure ; PRI : Protection Intrinsèque			
Cont.: Continuité (**): absence de continuité, valeur non mesurable). ; Temp. : Temporisation; Isol. : Isolement			

4.2. Méthodologie et étendue des essais et mesurages

La méthodologie des essais et mesurages est définie aux chapitres 6.1 et 6.2 de la norme NF C15100.

Mesure de la résistance des prises de terre – Mesure réalisée lors de chaque vérification

Afin de pouvoir mesurer la prise de terre T, il est nécessaire de créer deux prises de terre auxiliaires (T1 et T2). L'une, T1, est utilisée pour injecter le courant de mesure, l'autre, T2, pour mesurer la chute de tension engendrée par ce courant.

La prise de terre T1 est placée à une distance suffisante de T, telle que les surfaces d'influences de ces 2 prises de terre ne se chevauchent pas (environ une trentaine de mètres).

La prise de terre T2 est placée approximativement à mi-distance des prises de terre T et T1.

L'exactitude de la valeur de résistance affichée par l'appareil est vérifiée en effectuant deux autres mesures (déplacement de la prise de terre T2 d'environ 6m de part et d'autre de la position initiale).

Si les 3 mesures sont proches (écarts inférieurs à 20%), la valeur retenue est la valeur moyenne.

Dans le cas contraire, une nouvelle série de mesures est réalisée en éloignant la prise de terre T1.

Mesure de la résistance de la boucle de défaut – Mesure de prise de terre en milieu urbain ou vérification des conditions de déclenchement en schéma TN.

Cette mesure est réalisée à la même fréquence que la fréquence nominale du circuit par la méthode des chutes de tension engendrées dans une résistance de charge variable alimentée par la tension du circuit à contrôler.

Mesure de la résistance de continuité de mise à la terre - Lors de chaque vérification, mesure de tous les matériels fixes (hors appareils d'éclairage et PC) et amovibles y compris les prolongateurs et accessoires. Lors de chaque vérification initiale, mesure de la totalité des appareils d'éclairage fixes et des PC accessibles. Lors de chaque vérification périodique mesure du tiers des appareils d'éclairage, de la moitié des PC accessibles des bureaux et de la totalité des PC accessibles des autres locaux.

La continuité des circuits de terre en HT et des liaisons entre chaque niveau de la distribution BT et le niveau suivant est vérifié par examen visuel des connexions. En cas de doute ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable en HT, une mesure doit être réalisée avec un courant d'au moins 2A.

Cette mesure est effectuée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale (généralement constitué par le collecteur de terre situé dans l'armoire de distribution correspondant).

Pour la distribution, si une mesure est nécessaire, celle-ci est réalisée entre chaque niveau de la distribution BT et le niveau suivant, par exemple entre le TGBT et les tableaux divisionnaires puis les tableaux divisionnaires et les tableaux terminaux. La continuité peut être mesurée entre le tableau considéré et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale.

Cette mesure effectuée sous une tension comprise entre 4 et 24 volts avec un courant de préférence d'au moins 0,2 A.

Essai de fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel (D.R) – Essai de tous les dispositifs, réalisée lors de chaque vérification

Il est utilisé l'une des méthodes suivantes :

- Méthode 1 (dite du défaut réel) :

L'appareil de mesure est raccordé en aval du dispositif DR, entre un conducteur de phase et un conducteur de protection relié à la prise de terre. Le courant de déclenchement est mesuré en réduisant la valeur de la résistance variable R incorporée à l'appareil de mesure.

- Méthode 2 (dite du défaut fictif) :

L'appareil de mesure est raccordé entre un conducteur actif en amont et un autre conducteur actif en aval. Le courant de déclenchement est mesuré en réduisant progressivement la valeur de la résistance variable R incorporée à l'appareil de mesure.

- Il est à signaler que seule la méthode 2 est utilisable en schéma IT.

Cet essai réel peut être complété par un essai du bouton test.

- Pour les sensibilités différentielles supérieures à 1A, les essais sont remplacés par un test de fonctionnement mécanique réalisé avec le bouton test du dispositif différentiel à courant résiduel.

Essai des contrôleurs permanents d'isolement (CPI) - Essai de tous les dispositifs, réalisé lors de chaque vérification

Cet essai est réalisé au moyen d'un jeu de résistances utilisées pour provoquer le déclenchement de la signalisation et pour vérifier la validité de l'affichage numérique lorsque le CPI en est équipé.

Cet essai ne peut être réalisé que si l'installation ne semble pas en défaut. A cet effet, il convient de vérifier l'état d'isolement de l'installation en effectuant une mesure de tension Phase-Terre.

Si la tension mesurée entre le conducteur et la terre est proche de 0V, il existe un défaut d'isolement franc. Dans le cas où cette tension est proche de U₀ tension simple, l'installation ne semblerait pas en défaut (sauf si défaut sur le conducteur neutre).

Pour des raisons de sécurité, l'appareil est inséré entre le conducteur neutre, s'il est distribué, sinon un conducteur de phase et la terre, en aval d'un dispositif de protection de calibre inférieur ou égal à 10A.

Mesure d'isolement des canalisations, récepteurs et appareils d'éclairage BT - Mesure réalisée lors de chaque vérification (hors matériel de Classe 2 ou de Classe 3), pour tous les matériels portatifs à main et mobiles présentés (Appareil mis à disposition par le chef d'établissement mais non raccordé à une source d'énergie), pour les matériels fixes et semi fixe dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse et des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects est défectueux.

Cette mesure est effectuée entre chaque conducteur actif et la terre sous tension d'essai définie au tableau 61A de la NFC 15-100

4.3. Critères d'interprétation des essais et mesurages

Mesure des résistances de prises de terre et de boucle de défaut

Le résultat de ces mesures est comparé aux valeurs données par :

- les sections 411 et 442 de la norme NF C15100
- la section 412 de la norme NFC 13100 en vigueur
- la section 412 de la norme NF C13200 en vigueur

Mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection (mises à la terre)

Le résultat de ces mesures a été comparé aux valeurs données par :

Installations des domaines BT : Guide UTE C15 105

- 1) Schémas TT (§D.6.3)
 - . Quelle que soit la nature de la vérification : $R < 2 \text{ ohms}$
- 2) Schémas TN et IT (§D.6.1 et §D.6.2)
 - . Pour une vérification initiale, en l'absence de notes de calculs justificatives : valeurs à comparer à celles du tableau DC du §D 6.1.(courant de mesure d'au moins 200 mA)
 - . Dans les autres cas : $R < 2 \text{ ohms}$

- Installations des domaines HTA et HTB

. Sections 412 et partie 6 de la norme NFC 13.100 en vigueur et 412 et 615 de la norme NFC 13.200.

Essai de fonctionnement des dispositifs DR

Cet essai consiste à vérifier que le courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement du dispositif est bien compris entre $I_{dn}/2$ et I_{dn} .
(avec I_{dn} = courant assigné de déclenchement du dispositif DR).

Essai de fonctionnement des CPI

Essai consiste à vérifier le :

- Fonctionnement du dispositif d'essai incorporé
- Fonctionnement de la signalisation incorporée
- Existence et fonctionnement du report de signalisation
- Fonctionnement de l'affichage numérique le cas échéant.

Dans le cas où l'installation serait en défaut, nous pouvons conclure :

- a) Au bon fonctionnement du CPI et de la signalisation
Si l'alarme est actionnée et le voyant du CPI est allumé
- b) Au mauvais fonctionnement
Si l'alarme n'est pas actionnée et le voyant du CPI est allumé
Si l'alarme n'est pas actionnée et le voyant du CPI est éteint
Si l'alarme fonctionne et le voyant du CPI est éteint

Mesure d'isolement des canalisations, récepteurs et appareils d'éclairage

Les résultats des mesures d'isolement sont comparés aux valeurs définies au chapitre 612.3 de la norme NF C15100 (tableau 61A).

Tension nominale du circuit (v)	Tension d'essai en courant continu (v)	Résistance d'isolement (MOhms)
TBTS et TBTP	250	$\geq 0,25$
Inférieure ou égale à 500 V, à l'exception des cas ci-dessus	500	$\geq 0,5$
Supérieure à 500 V	1000	$\geq 1,0$

4.4. APPAREILS DE MESURE UTILISES**4.4.1. FISSIROU**

Mesure de la résistance de la prise de terre - Marque et type	MEGGER LRC220
Mesure de la résistance de la boucle de défaut - Marque et type	MEGGER LRC220
Mesure de la résistance de la continuité des circuits de protection - Marque et type	MEGGER MIT405
Essai de fonctionnement des dispositifs différentiels a courant résiduel - Marque et type	Pontarlier PONTA-MESURE PM-3-BS
Essai de fonctionnement des Contrôleurs permanent d'isolement - Marque et type	Pontarlier PONTA-MESURE PM-3-BS
Mesure d'isolement des canalisations et récepteurs - Marque et type	MEGGER MIT405

4.5. Tableaux et circuits de distribution

Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; présence d'un conducteur de protection pour tout circuit ; fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel ; continuité des circuits de protection ; isolement des circuits.

(1) Iz : Courant admissible dans la canalisation (à l'exception des circuits de section 1,5 ou 2,5 mm²) ;

(2) Voir chapitre 3.1 pour la signification des abréviations utilisées ;

(3) f : pouvoir de coupure obtenue par filiation. Dans le cas où l'intensité de court-circuit est de 3kA, les pouvoirs de coupure des dispositifs de protection étant a minima par construction supérieurs ou égaux à l'Ik présumé, de ce fait la colonne Pdc n'est pas renseignée car étant non significatif au sens de l'arrêté du 26/12/2011 ;

(4) L'absence d'indication dans la colonne essai d'un dispositif différentiel (Colonne If) signifie le bon fonctionnement de celui-ci

(5) Conducteurs et câbles isolés

(6) L'indication « G » dans la colonne section précise que le conducteur de protection est intégré au câble multiconducteur (ex : 3G6mm2)

TABLEAUX Emplacement et désignation	Nature⁵	Section (mm2)⁶	Iz¹ (A)	Type²	Calibre (A)	PdC³ (KA)	Idn (A)	Temp⁴ (s)	If (A)	Isol (MΩ)	Cont (Ω)	Obs N°
MAIRIE												
SOUS SOL												
ESCALIER + CIRCULATION												
GÉNÉRAL S/SOL											Examen visuel	
Ik3 (KA) = NI												
COUPURE GENERALE				Dc	3X16+N	6	0,03		NIE			
NON IDENTIFIÉ	R2V	3G1,5		Du	10+N	6						NC1
COFFRET S/SOL											Examen visuel	
Ik3 (KA) = NI												
INTERRUPTEUR GÉNÉRAL				I	4X20							
GÉNÉRAL EXT				ID	4X40		0,03					NC2
MUR VÉGÉTALE	R2V	3G1,5		Dc	10+N	6	0,3		NIE			
ALIM PORTE ENTRÉE	R2V	3G2,5		Dc	16+N	6	0,03		NIE			
REZ-DE-CHAUSSÉE												
SAS BUREAU SERVICES AFFAIRES												
SCOLAIRES												
TD RDC											Examen visuel	NC7 à NC13
Ik3 (KA) = NI												
COUPURE GENERALE				Dc	4X63	10	0,3		NIE			
COUPURE ETAGE/ SOUS SOL	R2V	5G10	63	Du	4X50	10	0,3		NIE			
SÈCHE MAIN				ID	25+N		0,03		NIE			
ALIM				ID	25+N		0,03		NIE			
BUREAU COULOIR				Dc	20+N	6	0,03		NIE			
DISJONCTEUR GENERAL				Dc	25+N	6	0,03					
BUREAU DROITE				Dc	20+N	6	0,03					
ALIM	Interne			ID	25+N		0,03					
PETITE SALLE DE RÉUNION												
COFFRET											Examen visuel	NC16

4.6. Circuits terminaux : Récepteurs – Appareils d'éclairage – Prises de courant

Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; continuité des circuits de protection ; isolement des récepteurs et appareils d'éclairage.

CI2 : Classe 2 ; CI3 : Classe 3 (TBTS ou TBTP) ; Vérif. : Vérifiés

CE : du marquage CE est mentionnée dans la colonne « Emplacement et désignation » pour les équipements de travail concernés

Voir chapitre 5.1 pour la signification des autres abréviations utilisées.

Si l'emplacement est non accessible, les éléments s'y rapportant, y compris les observations sont laissés pour mémoire

Emplacement et désignation	Quantité	Vérif.	Section (mm ²)	In (A)	Type	Calibre (A)	IdN (A)	If (A)	Isol. (MΩ)	Cont (Ω)	Obs N°	Année.
MAIRIE												
SOUS SOL												
ESCALIER + CIRCULATION												
2 Eclairage	2	2								CI 2	NC3	
3 Prise(s) de courant	3	3										
CAVE												
1 Eclairage	1	0								NIC		
3 Eclairage	3	0								NIC	NC4	
LOCAL COURANT FAIBLE												
1 Eclairage	1	1								CI 2	NC5	
RESERVE												
1 Eclairage	1	1								CI 2	NC6	
REZ-DE-CHAUSSÉE												
SAS BUREAU SERVICES AFFAIRES SCOLAIRES												
1 Eclairage	1	1								CI 2		
1 Eclairage	1	1								CI 2		
1 Prise(s) de courant	1	1										
HALL D'ENTRÉE												
10 Eclairage	10	10								CI 2		
1 Eclairage BAES	1	1								CI 2		
1 Prise(s) de courant	1	1										
HALL D'ACCUEIL												
65 Eclairage	65	65								CI 2		
2 Eclairage Bloc autonome d'éclairage et de sécurité (BAES)	2	2								CI 2		
2 Eclairage Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité de type ambiance	2	2								CI 2	NC14 à NC15	
11 Prise(s) de courant	11	11										
BUREAU DROITE												
2 Eclairage	2	2								CI 2		
10 Prise(s) de courant	10	10										
BUREAU DU MAIRE												
PETITE SALLE DE RÉUNION												
2 Eclairage	2	2								NIC		
9 Prise(s) de courant	9	9										
SANITAIRE												
10 Eclairage	10	10								CI 2		
BUREAU ADJOINT DU MAIRE												
1 Eclairage	1	1								NIC		
12 Prise(s) de courant	12	12										
BUREAU ACCUEIL ENFANCE SCOLAIRE												

Emplacement et désignation	Quantité	Vérif.	Section (mm2)	In (A)	Type	Calibre (A)	IdN (A)	If (A)	Isol. (MΩ)	Cont (Ω)	Obs N°	Année.
2 Eclairage	2	2								NIC		
goulotte coté fenetre	3	3									NC17	
5 Prise(s) de courant	5	5										
SALLE DE MARIAGE												
8 Eclairage APPLIQUES	8	8								NIC		
3 Prise(s) de courant	3	3								(**)	NC18	
ROTONDE VERS EXTÉRIEUR												
2 Eclairage APPLIQUES	2	2								NIC		
CUISINE												
1 Eclairage	1	1								NIC		
1 Eclairage	1	1								CI 2		
3 Prise(s) de courant	3	3										
BECS CE												
1ER ETAGE												
PALIER												
1 Eclairage	1	1								NIC		
ESPACE PHOTOCOPIEUR												
1 Eclairage	1	1								CI 2		
4 Prise(s) de courant	4	4										
BUREAUX FINANCIERS												
6 Eclairage	6	6								NIC		
25 Prise(s) de courant	25	25										
SANITAIRE												
1 Eclairage	1	1								CI 2		
ARCHIVES												
1 Eclairage	1	1								CI 2		
CIRCULATION												
2 Eclairage	2	2								NIC		
BUREAUX											NC22	
12 Eclairage	12	12								NIC		
65 Prise(s) de courant	65	65										
Prise(s) de courant service formation et recrutement											NC23	
2EME ETAGE												
PALIER												
1 Eclairage	1	1								NIC		
ESPACE PHOTOCOPIEUR												
1 Eclairage	1	1								NIC		
3 Prise(s) de courant	3	3										
1 Prise(s) de courant	1	1									NC25	
BUREAUX												
10 Eclairage	10	10								NIC		
26 Prise(s) de courant	26	26										
LOCAL MENAGE												
1 Eclairage	1	1								NIC	NC26	
ARCHIVES												
1 Eclairage	1	1								NIC		
CIRCULATION												
2 Eclairage	2	2										
SANITAIRE												
4 Eclairage	4	4								CI 2		

Emplacement et désignation	Quantité	Vérif.	Section (mm2)	In (A)	Type	Calibre (A)	IdN (A)	If (A)	Isol. (MΩ)	Cont (Ω)	Obs N°	Année.
GARAGE												
REZ-DE-CHAUSSÉE												
COMPTAGE												
AILE SERVICE ENFANCE											NC32	
REZ-DE-CHAUSSÉE												
DÉGAGEMENT												
ESCALIER												
1 Eclairage	1	1								NIC		
1 Prise(s) de courant	1	1										
SANITAIRE												
1 Eclairage	1	1								CI 2		
BUREAUX												
10 Eclairage	10	10								NIC		
1 Eclairage BAES	1	1								CI 2	NC37	
50 Prise(s) de courant	50	50										
1ER ÉTAGE												
BUREAUX												
3 Eclairage	3	3								NIC		
2 Eclairage	2	2								CI 2		
32 Prise(s) de courant	32	32										

4.7. Mesure de la résistance des prises de terre

PRISE DE TERRE DES MASSES BT (RA)				
EMPLACEMENT - DESIGNATION	Mesure effectuée	Valeur relevée (Ohms)	Valeur précédente (Ohms)	Obs N°
AILE SERVICE ENFANCE - Rez-de-chaussée - DÉGAGEMENT ESCALIER - Prise de terre des masses BT (RA) Prise de terre des masses BT (RA)	Mesure de l'impédance de boucle	1 Ω	1 Ω	
Satisfaisante				

PRISE DE TERRE DES MASSES BT (RA)				
EMPLACEMENT - DESIGNATION	Mesure effectuée	Valeur relevée (Ohms)	Valeur précédente (Ohms)	Obs N°
GARAGE - Rez-de-chaussée - COMPTAGE - Prise de terre des masses BT (RA) Prise de terre des masses BT (RA)	Mesure de l'impédance de boucle	3 Ω	1 Ω	
Satisfaisante				

PRISE DE TERRE DES MASSES BT (RA)				
EMPLACEMENT - DESIGNATION	Mesure effectuée	Valeur relevée (Ohms)	Valeur précédente (Ohms)	Obs N°
MAIRIE - SOUS SOL - ESCALIER + CIRCULATION - Prise de terre des masses BT (RA) Prise de terre des masses BT (RA)	Mesure de l'impédance de boucle	1 Ω	1 Ω	
Satisfaisante				

NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage, NIE : Non inspecté pour cause d'exploitation

4.8. Vérification des Contrôleurs Permanents d'Isolément
SANS OBJET