

Rapport quadriennal de vérification périodique

N° 150949902601R001

Référence
client | Marché 2026-12



Vérification périodique des installations électriques permanentes Basse
Tension effectuée dans le cadre des articles R. 4226-16 et R. 4226-17 du
CdT

Entreprise | COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE
STADE ET ANNEXES
27, RUE MARGUERITTE
BÂTIMENTS SPORTIFS
93360 NEUILLY PLAISANCE
Latitude : 48.85594, Longitude : 2.51514

STADE ET ANNEXES



Adresse
de
facturation | COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE
6 Rue du General de Gaulle
93360 NEUILLY PLAISANCE

Lieu de
vérification

COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE
STADE ET ANNEXES
27, RUE MARGUERITTE
BÂTIMENTS SPORTIFS
93360 NEUILLY PLAISANCE

Périodicité | ANNUELLE
Dates de
vérification | 29/05/2026 au 12/06/2026

Nom et visa du
signataire | DE OLIVEIRA SERGE

Pièces
jointes | Schéma 150949902601R001

Observation(s) | Observation(s) constatée(s)

Date du
rapport | 17/06/2026

Reproduction partielle interdite sans
accord écrit de DEKRA
Listes des implantations et portées de
l'accréditation disponibles sur www.cofrac.fr



DEKRA Industrial SAS,
Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008
LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B



ACT EXPLOIT IDF 93 94
22 RUE SAARINEN
IMMEUBLE STRASBOURG
CS 50545
94518 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01.55.48.23.17

SIRET : 43325083400010

Préambule

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.

Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

La mission d'inspection que vous nous aviez confiée consistait en une vérification périodique de vos installations électriques. A ce titre, et conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2011, le présent rapport est structuré de façon à vous permettre un accès rapide et direct aux informations essentielles relatives aux risques d'origine électrique de vos installations.

Si des parties d'installation n'ont pas pu être vérifiées, cette information est mentionnée et justifiée. Le cas échéant, le chef d'établissement est considéré comme n'ayant pas fait procéder à la totalité de la vérification dont le contenu est fixé réglementairement.

L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission.

Le cas échéant, nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient.

Les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérifications et des constats réalisés à la date de notre intervention.

Pour ce rapport, les informations et constats concernant les renseignements généraux et le descriptif des installations, relevés lors des 3 dernières vérifications annuelles sont mis à jour avec les éléments recueillis cette année. Ce document constitue donc le rapport quadriennal prévu par la réglementation. Il peut servir de référence à la place du rapport initial et permettre la traçabilité des vérifications effectuées.

Deux annexes en fin de rapport précisent, d'une part la signification des symboles et abréviations utilisés dans le corps du rapport, et d'autre part, la méthodologie des mesurages et essais réalisés ainsi que les critères d'appréciation des résultats obtenus.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.

Sauf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. Etabli dans le cadre d'une vérification réalisée pour répondre à une prescription réglementaire définie par le Code du travail, ce rapport doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications."

Confidentialité.- Sauf demande particulière du ministère du travail ou du COFRAC dans le cadre de notre accréditation, ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à l'établissement vérifié, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements.- Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.



Sommaire

CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION.....	5
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	5
Cadre de la vérification.....	5
Limites de la vérification	5
Renseignements sur l'installation	6
RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS	7
CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS	10
Alimentation(s) BT	10
Installations de sécurité	10
Classement des locaux en fonction des influences externes	11
Principes de protection contre les contacts indirects	12
Principes de réalisation des prises de terre.....	12
Principes de protection contre les contacts indirects	12
Principes de réalisation des prises de terre.....	12
RÉSULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES	14
Conditions de réalisation des mesurages	14
Dispositions générales	14
Echantillonnage de la vérification de la résistance de continuité	14
Ensemble d'appareillage BT : Disjoncteur de branchement	14
Installation Stade	15
Ensemble d'appareillage BT TGBT (Local maçonné deriere bâtiment école de danse).....	15
Prise de terre des masses BT	15
Ensemble d'appareillage BT Armoire divisionnaire (Bâtiment gardien)	16
Ensemble d'appareillage BT Armoire MAT (loge gardien coté TGBT).....	18
Ensemble d'appareillage BT Armoire TENNIS (Bulle tennis).....	19
Ensemble d'appareillage BT Armoire dojo (Salle dojo rdc).....	20
Ensemble d'appareillage BT Armoire dojo (rdc bureau dojo).....	20
Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment musculation (Rdc local coté entrée).....	20
Ensemble d'appareillage BT Armoire tribune (Rdc circulation vestiaires).....	22
Ensemble d'appareillage BT Armoire chaufferie tribune (Rdc tribune)	23
Ensemble d'appareillage BT Coffret chaufferie tribune (Rdc tribune)	25
Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment bureaux (Rdc entrée bureaux)	25
Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment bureaux (Rez de jardin bureau)	26
Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment bureaux (Rez de jardin local technique)	27
Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment atelier (Rdc atelier espace vert).....	29
Installation Bâtiment vestiaires	30
Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment vestiaires (Rdc vestiaire).....	30
Prise de terre des masses BT	31
Matériels BT LOGE GARDIEN	31
Matériels BT BATIMENT TENNIS COUVERT	32
Eclairage de sécurité BATIMENT TENNIS COUVERT assuré par blocs autonomes.....	32
Matériels BT BÂTIMENT DOJO	32
Eclairage de sécurité BÂTIMENT DOJO assuré par blocs autonomes	33
Matériels BT BÂTIMENT MUSCULATION	33

SOMMAIRE

Eclairage de sécurité BÂTIMENT MUSCULATION assuré par blocs autonomes	33
Matériels BT BÂTIMENT TRIBUNE	33
Eclairage de sécurité BÂTIMENT TRIBUNE assuré par blocs autonomes	34
Matériels BT BÂTIMENT TENNIS BULLE.....	34
Eclairage de sécurité BÂTIMENT TENNIS BULLE assuré par blocs autonomes	35
Matériels BT BÂTIMENT BUREAUX.....	35
Eclairage de sécurité BÂTIMENT BUREAUX assuré par blocs autonomes	35
Matériels BT BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire.....	35
Eclairage de sécurité BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ (NV) assuré par blocs autonomes	35
Matériels BT BATIMENT ATELIER ESPACE VERT	36
Eclairage de sécurité BATIMENT ATELIER ESPACE VERT assuré par blocs autonomes	36
Matériels BT BÂTIMENT VESTIARES	36
Eclairage de sécurité BÂTIMENT VESTIARES assuré par blocs autonomes	36
Matériels BT BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire	37
Eclairage de sécurité BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE (NV) assuré par blocs autonomes	37
Matériels BT ALGECO FOOT Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire	37
Matériels BT TERRAIN.....	37
APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES NORMES AUX INSTALLATIONS À BASSE TENSION	38
ANNEXES	46
Annexe A : Symboles et abréviations	46
Annexe B : Etendue, méthodologie des mesurages et critères d'appréciation des résultats.....	47



CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Cadre de la vérification

Etablissement

Lieu de vérification : COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE
STADE ET ANNEXES
27, RUE MARGUERITTE
BÂTIMENTS SPORTIFS
93360 NEUILLY PLAISANCE

Composition de l'établissement : L'établissement est constitué de plusieurs bâtiments

Caractérisation de la vérification

Mission DEKRA (réf) : ELEM011

Réglementation appliquée : CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION

Installations concernées : Ensemble des installations électriques de l'établissement

Réalisation

Date de vérification : du 29/05/2026 au 12/06/2026

Durée de la vérification : 2 jour(s)

Date d'envoi du rapport : 17/06/2026

Nom du vérificateur : DE OLIVEIRA SERGE

Limites de l'accompagnement : Pas d'accompagnement

Manœuvres de coupure : Non autorisées par l'exploitant
Présence de personnes dans les bâtiments

Observations communiquées à : M.FLEURANT Service technique

Transmissions des observations : Présent rapport

Registre de contrôle : Non présenté lors de la vérification

Limites de la vérification

Partie(s) de la mission non réalisée(s) :

Les longueurs des canalisations ne nous ayant pas été communiquées, nous n'avons pas pu déterminer les courants de court-circuit maximum (Ikmax) et donc nous prononcer sur l'adaptation du pouvoir de coupure des dispositifs de protection. Vérification de la continuité de la mise à la terre des appareils d'éclairage installés en hauteur, faute de mise à disposition de moyens d'accès en sécurité
-toutes installation de téléphonie sur les pylônes
-batiment de danse car innocupé

Parties d'installations non vérifiées - Motif**Eclairage**

- Eclairage de sécurité BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ : Clés non disponibles
- Eclairage de sécurité BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE : Clés non disponibles bâtiment inoccupé

Ensemble d'appareillage BT

- Armoire dojo (rdc bureau dojo) : Clés non disponibles

MATERIEL BT

- BÂTIMENT DOJO : Clés non disponibles, Bureaux r+1 et vestiaires
Clés non disponibles, Salle 01/02/06/04/05/03 et salle musculation
- BÂTIMENT MUSCULATION : Clés non disponibles
- BÂTIMENT MUSCULATION - Salle de musculation : Clés non disponibles
- BÂTIMENT TRIBUNE : Clés non disponibles, Local numéro 2,3,4 1 et remise
Clés non disponibles, Accès à l'armoire électrique et terrain de tennis
- BÂTIMENT TENNIS BULLE : Clés non disponibles, Chaufferie
- BÂTIMENT BUREAUX : Clés non disponibles
- BÂTIMENT TENNIS BULLE - Tennis bulle : Clés non disponibles
- BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ : Clés non disponibles
- BÂTIMENT DOJO - Chaufferie > 70kW : Clés non disponibles
- BÂTIMENT BUREAUX - Chaufferie > 70kW : Clés non disponibles
- BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE : Bâtiment non occupé
- ALGECO FOOT : Clés non disponibles

Prise de terre

- Prise de terre des masses BT : Coupure non autorisée

Renseignements sur l'installation

Année de réalisation initiale de l'installation : Non renseignée

Modification de structure de l'installation électrique

depuis la vérification précédente : Sans objet, s'agissant d'une première vérification
1ere visite DEKRA

Extension de l'installation électrique

depuis la vérification précédente : Sans objet, s'agissant d'une première vérification
1ere visite DEKRA

Personne ou entité chargée de la

surveillance des installations : Service technique
M.FLEURANT

Éléments d'information communiqués**Plan des locaux avec indication des locaux**

à risques particuliers d'influences externes : Non présenté lors de la vérification
Classement des locaux proposé par le vérificateur selon le guide
UTE C 15-103

Schémas unifilaires des installations électriques :

Non présenté lors de la vérification
Un schéma unifilaire à jour des installations électriques doit être joint
au dossier technique et fourni lors des vérifications

Rapport de vérification initiale

ou rapport quadriennal : Non présenté lors de la vérification

Liste avec effectif maximal des différents

locaux ou bâtiments : Non présenté lors de la vérification
Les effectifs sont proposés par le vérificateur pour servir de base à la
vérification

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.

N°	Point de contrôle - Mesurage - Essai	Observation - Préconisation (solution de principe)	Article Code du travail - Arrêté / Norme d'installation	Page
----	--------------------------------------	--	---	------

CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION

RÉSULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

Dispositions générales

BASSE TENSION

1	Manoeuvres de coupure	La vérification réglementaire est incomplète en raison du refus de l'exploitant de réaliser l'ensemble des mises hors tension et essais requis. L'exploitant doit organiser avec l'organisme accrédité une intervention complémentaire dès que possible. <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-1</u>	R4226-5	14
----------	-----------------------	---	---------	----

Ensemble d'appareillage BT TGBT (Local maçonnerie derriere bâtiment école de danse)

BASSE TENSION

2	Identification des circuits, appareils, conducteurs	Absence de schéma électrique A placer dans le local <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-16</u>	R4215-10 / C15-100 514	15
3	Sectionnement, coupure et protection du circuit Sans indication	Non identifié, Identification à réaliser <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-17</u>	R4215-10 / C15-100 514	15
4	Sectionnement, coupure et protection du circuit Départ fêtes	Absence de l'enveloppe de protection sur le coffret A placer <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-20</u>	R4215-11 / C15-100 512-522	15

Prise de terre des masses BT

BASSE TENSION

5	Vérification de la prise de terre	Présence d'un conducteur de terre non raccorder A raccorder au circuit de protection <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-18</u>	R4215-3 / C15-100 411-543	15
6	Vérification de la prise de terre	Absence de prise de terre identifiée, retrouver et identifier le conducteur et la borne de terre ou constituer une nouvelle prise de terre. <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-19</u>	R4215-3 / C15-100 542	15

Ensemble d'appareillage BT Armoire divisionnaire (Bâtiment gardien)

BASSE TENSION

7	Raccordement des conducteurs PE	Un conducteur de terre non relié au circuit de protection situé en bas de l'armoire A relier au circuit de protection si alimentation d'appareils de classe 1 <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-2</u>	R4215-3 / C15-100 411-543	16
----------	---------------------------------	--	------------------------------	----



N°	Point de contrôle - Mesurage - Essai	Observation - Préconisation (solution de principe)	Article Code du travail - Arrêté / Norme d'installation	Page
8	Dispositif DR du circuit Pc local technique	Sensibilité de la protection différentielle non adaptée, installer une protection de 30 mA <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-3</i>	R4215-3 / C15-100 531-612	17

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment musculation (Rdc local coté entrée)

BASSE TENSION

9	Sectionnement, coupure et protection du circuit Général EC	protection contre les surcharges non assurer sur les deux interrupteurs A remplacer par des disjoncteurs de calibre 25A maximum <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-4</i>	R4215-6 / C15-100 430 à 433-523	21
---	--	--	------------------------------------	----

Ensemble d'appareillage BT Armoire tribune (Rdc circulation vestiaires)

BASSE TENSION

10	Sectionnement, coupure et protection du circuit Sans indication	Non identifié, Identification à réaliser <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-8</i>	R4215-10 / C15-100 514	23
----	---	---	---------------------------	----

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment bureaux (Rdc entrée bureaux)

BASSE TENSION

11	Sectionnement, coupure et protection du circuit Général armoire	protection contre les surcharges non assurer sur cette interrupteur Placer un disjoncteur en amont de calibre 25A maximum <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-10</i>	R4215-6 / C15-100 430 à 433-523	26
----	---	---	------------------------------------	----

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment atelier (Rdc atelier espace vert)

BASSE TENSION

12	Réalisation des installations	Présence d'un fusible sur le neutre situé au dessus du coffret A remplacer par un cartouche de neutre <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-11</i>	R4215-6 / C15-100 526-53	29
13	Etat de l'enveloppe	Degré de protection de l'enveloppe inadapté, à mettre en adéquation avec les influences externes <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-12</i>	R4215-11 / C15-100 512-522	29
14	Protection contre les surintensités du circuit Local foot	Protection contre les surcharges non assurée, protection thermique à régler à 16A maximum <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-13</i>	R4215-6 / C15-100 430-431-533	29

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment vestiaires (Rdc vestiaire)

BASSE TENSION

15	Réalisation des installations	Présence d'une tension de 230V sur le neutre de l'ensemble des protections (neutre et phase inversé) Y remédier <i>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</i> <i>Identification Observation : 150949902601-001-14</i>	R4215-6 / C15-100 526-53	30
----	-------------------------------	--	-----------------------------	----

N°	Point de contrôle - Mesurage - Essai	Observation - Préconisation (solution de principe)	Article Code du travail - Arrêté / Norme d'installation	Page
----	--------------------------------------	--	---	------

Prise de terre des masses BT BASSE TENSION

16	Vérification de la prise de terre	Absence de prise de terre identifiée, retrouver et identifier le conducteur et la borne de terre ou constituer une nouvelle prise de terre. <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-15</u>	R4215-3 / C15-100 542	31
-----------	-----------------------------------	---	-----------------------	----

Eclairage de sécurité BÂTIMENT MUSCULATION assuré par blocs autonomes BASSE TENSION

17	Mise à l'état de repos	Dispositif de mise à l'état de repos ou de veille des blocs autonomes inopérant, à réparer <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-5</u>	R4226-13 Art.11 A.14/12/11	33
-----------	------------------------	---	-------------------------------	----

Matériels BT BÂTIMENT TRIBUNE BASSE TENSION

18	Matériels BT BÂTIMENT TRIBUNE	Présence d'interrupteurs de type classe 0 A proscrire, les remplacer par des modèles adaptés <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-6</u>	R4215-3 / C15-100 41 An.A1	33
19	Appareils fixes non surchargeables de classe I	Absence de continuité à la terre sur le coffret sectionneur situé au dessus de la porte d'accès à la chaufferie à relier au circuit de protection <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-7</u>	R4215-3 / C15-100 411-543	34
Chaufferie > 70kW				
20	Pompe Grundfos	Absence de liaison équipotentielle supplémentaire (LES), la réaliser en reliant au conducteur de protection des masses différents éléments conducteurs et notamment les canalisations <u>Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026</u> <u>Identification Observation : 150949902601-001-9</u>	R4215-3 / C15-100 415 -544	34

CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS

ALIMENTATION(S) BT

Origine Distribution publique

Puissance : surveillée

Tension : 400 V

Puissance souscrite ou installée : 36 kVA

Système : Tri

Schéma de liaison à la terre : TT

INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Bâtiment ou Local	Effectif maximal	Réglementation de référence	Installation réalisée Fonction
LOGE GARDIEN	≤20	R S ERP	Absence d'éclairage de sécurité
BATIMENT TENNIS COUVERT	≤100	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation et anti-panique par BAES
BÂTIMENT DOJO	≤100	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BÂTIMENT MUSCULATION	≤100	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BÂTIMENT TRIBUNE	>100	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BÂTIMENT TENNIS BULLE	≤50	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BÂTIMENT BUREAUX	≤50	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ	≤20	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BATIMENT ATELIER ESPACE VERT	≤20	A. du 10-11-1976	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BÂTIMENT VESTIARES	≤50	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE	≤100	R S ERP	Eclairage fixe d'évacuation par BAES
ALGECO FOOT	≤20	R S ERP	Absence d'éclairage de sécurité
TERRAIN	≤100	R S ERP	Absence d'éclairage de sécurité

Eclairage de sécurité BATIMENT ATELIER ESPACE VERT assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Eclairage de sécurité BÂTIMENT BUREAUX assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Eclairage de sécurité BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ (NV) assuré par blocs autonomes

Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Eclairage de sécurité BÂTIMENT DOJO assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Eclairage de sécurité BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE (NV) assuré par blocs autonomes

Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Eclairage de sécurité BÂTIMENT MUSCULATION assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Eclairage de sécurité BÂTIMENT TENNIS BULLE assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Eclairage de sécurité BÂTIMENT TENNIS COUVERT assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Eclairage de sécurité BÂTIMENT TRIBUNE assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Eclairage de sécurité BÂTIMENT VESTIARES assuré par blocs autonomes

Type : Diode Electro Luminescente (LED) équipé d'un SATI

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

CLASSEMENT DES LOCAUX EN FONCTION DES INFLUENCES EXTERNES

Nota. Pour l'ensemble des bâtiments, locaux et emplacements, seuls sont en principe détaillés ceux qui présentent des influences externes particulières, différentes des influences externes normales définies par la NF C 15-100 (AE1, AD1, AG1, soit IP min 20 et IK min 02)

Ce classement des locaux en fonction des influences externes sera considéré comme validé par le chef d'établissement en l'absence d'autre proposition formulée par ce dernier dans un délai de 2 mois.

- Influences externes, codes IP et IK BATIMENT TENNIS COUVERT**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Cour de tennis	1	1	1	2	20	7	

- Influences externes, codes IP et IK BÂTIMENT DOJO**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Sanitaires	1	1	2	1	21	2	
Chaufferie > 70kW	2	1	2	2	21	7	

- Influences externes, codes IP et IK BÂTIMENT MUSCULATION**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Sanitaires	1	1	2	1	21	2	
Salle de musculation	1	1	1	2	20	7	

- Influences externes, codes IP et IK BÂTIMENT TRIBUNE**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Sanitaires	1	1	2	1	21	2	
Chaufferie > 70kW	2	1	2	2	21	7	

- Influences externes, codes IP et IK BÂTIMENT TENNIS BULLE**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Tennis bulle	1	1	1	2	20	7	
Chaufferie > 70kW	2	1	2	2	21	7	

- Influences externes, codes IP et IK BÂTIMENT BUREAUX**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Sanitaires	1	1	2	1	21	2	
Chaufferie > 70kW	2	1	2	2	21	7	

- Influences externes, codes IP et IK BATIMENT ATELIER ESPACE VERT**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Local stockage coté loge gardien	2	1	1	2	20	7	Stockage de carburant
Atelier	1	1	1	2	20	7	

- Influences externes, codes IP et IK BÂTIMENT VESTIAIRES**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
Sanitaires	1	1	2	1	21	2	

- Influences externes, codes IP et IK TERRAIN**

Local, emplacement, volume ou zone	BE	AE	AD	AG	IP min	IK min	Particularités
TERRAIN	1	2	4	2	34	7	

Principes de protection contre les contacts indirects**Installation BT Stade***Schéma distribution : TT**Neutre distribué***Principes de réalisation des prises de terre****Prise de terre des masses BT**

Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Liaisons équipotentielle : Sans objet**Principes de protection contre les contacts indirects****Installation BT Bâtiment vestiaires***Schéma distribution : TT**Neutre distribué***Principes de réalisation des prises de terre****Prise de terre des masses BT***Type* : Piquet vertical*Conducteur de terre* : *Section* : 16 mm²*Nature* : Cu*Liaisons équipotentielle* : Liaison Equipotentielle Principale réalisée au niveau du bâtiment
Canalisation d'eau



RÉSULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

Conditions de réalisation des mesures

- Appareils de mesure utilisés

MIT405 Megger - Mégohmmètre, multimètre, mesureur de continuité

- Méthodologies et critères d'appréciation : confer Annexe B en fin de rapport

Dispositions générales

Manœuvres de coupure : 1

Echantillonnage de la vérification de la résistance de continuité

Les éléments ci-dessous précisent les modalités d'échantillonnage prises pour la vérification de la continuité de mise à la terre des appareils d'éclairage fixes accessibles et des prises de courant accessibles des locaux de bureaux. Le cas échéant, les observations constatées sont rapportées dans la partie « Matériels BT ».

Appareils d'éclairage fixes

Année de vérification de la résistance de continuité	Local ou groupe de locaux concernés
2 026	Ensemble des bâtiments
2 027	Bâtiment tennis, tribune, loge gardien, vestiaires et atelier entretien
2 028	Bâtiment administratif, salle de musculation, dojo et tennis bulle

Prises de courant des locaux de bureaux

Année de vérification de la résistance de continuité	Local ou groupe de locaux concernés
2 026	Ensemble des bureaux
2 026	Ensemble des bureaux

Nota : sont également concernés les locaux sans être des bureaux au sens littéral mais qui présentent des risques similaires (influences externes équivalentes).

Ensemble d'appareillage BT : Disjoncteur de branchement

Origine : Distribution publique

- Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) **F** = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) **Filiation** : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In	Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)	
1 - Disjoncteur de branchement		D 44	NSX160	160	1250	36.0			

Installation Stade

Ensemble d'appareillage BT TGBT (Local maçonné deriere bâtiment école de danse)

Exécution des coupures : Non autorisées

Référence du schéma : Non présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification

Identification des circuits, appareils, conducteurs : 2

• Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (m.Ω)
Borne de terre du TGBT		

• Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In	Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)	
1 - Sans indication		Dd 44 3	NSX160F	160	1250	36.0	10 000	0,15	CNA
1 - Départ fêtes S _{Ph} : 25 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 25 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 25 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	106,2 0,9 x B	Dd 44 4	NC100H	100	B	10.0	300		CNA
1 - Atelier S _{Ph} : N.D. S _N : N.D. S _{PE} : N.D.		Dd 44	NG125N	40		25.0	1 000	0,06	CNA
1 - Gymnase S _{Ph} : N.D. S _N : N.D. S _{PE} : N.D.		Dd 44	NG125N	40	C	25.0	1 000	0,06	CNA

Prise de terre des masses BT

5 5

Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire



Ensemble d'appareillage BT Armoire divisionnaire (Bâtiment gardien)

Exécution des coupures : Non autorisées

Référence du schéma : Présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification

Conducteurs PE : 

• Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du TGBT	Mesurage de la résistance de continuité entre le point de référence et la borne principale de terre de l'ensemble d'appareillage	B

• Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		I _r (A)	I _m (A)	PdC (3) (kA)	I _{dn} (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général armoire		Dd 44	NSX250F	250		36.0	1 000		CNA
5 - QAU/Q2/Q3/Q4 et ecl S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 22	IC60N	10	C	10.0	300		CNA
1 - Coffret song S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	40 0,8 x B	Dd 44	IC60N	25	C	10.0	30		CNA
1 - Q7 S _{Ph} : 10 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 10 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 10 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	52,8 0,8 x B	Dd 44	IC60N	50	C	10.0	1 000		CNA
1 - Q8 S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	40 0,8 x B	Dd 44	Ic60n	32	C	10.0	30		CNA
1 - Q9 S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	45,6 0,8 x B	Dd 22	IC60N	25	C	10.0	30		CNA

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général divers		Dd 44	IC60N	40	C	10.0	30		CNA
4 S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	IDT40T	16	C	10.0			
1 - Tribune S _{Ph} : 16 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 16 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 16 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	71,2 0,8 x B	Dd 44	IC60N	50	C	10.0	300		CNA
1 - Q12 S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 22	IC60N	20	C	10.0	30		CNA
1 - Q13 S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 22	IC60N	10	C	10.0	300		CNA
1 - Pc local technique S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 44	IC60N	16		10.0	300		CNA
1 - Départ EC,Q15 S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	40 0,8 x B	Dd 44	IC60N	32	C	10.0	300		CNA
1 - Q16 S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 44	IC60N	10	C		30		CNA
2 - Q17 et Q26 S _{Ph} : 10 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 10 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 10 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	52,8 0,8 x B	Dd 44	Ic60n	40	C	10.0	300		CNA
7 - Q18 à Q24 S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	40 0,8 x B	Dd 44	IC60N	32		10.0	300		CNA
1 - Q25 S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 22	Ic60N	10	C	10.0	300		CNA

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In	Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)	
1 - Tennis couvert S _{Ph} : N.D. S _N : N.D. Isolant : PR		Dd 44	NSX250B	250		36.0	1 000		CNA

Ensemble d'appareillage BT Armoire MAT (loge gardien coté TGBT)

Exécution des coupures : Non autorisées

Référence du schéma : Non présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification

• Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

• Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général armoire		Dd 43	IDT40T	40	C	10.0	300		CNA
4 - MAT S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	40 0,8 x B	Id 4	shneider/2 5A				300		CNA
1 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 21	IDT40K	10	C	4.5	30		CNA
1 - Dali S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu		Dd 21	IDT40K	2	C	4.5	30		CNA

Ensemble d'appareillage BT Armoire TENNIS (Bulle tennis)

Exécution des coupures : Non autorisées

• Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

• Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In	Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)	
1 - Général armoire		I 4	Shneider/ 100A						
1 - Général armoire		Dd 44	C120N	63	C	10.0		CNA	
4 - Divers S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 22	IC60N	10	C	10.0	30	CNA	
2 - Général EC		Dd 44	IC60N	32	C	10.0	300	CNA	
1 - Général PC		Dd 44	IC60N	32	C	10.0	30	CNA	
7 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd	IDT40T	16	C	10.0	30	CNA	
1 - Général provisoire		Dd 44	IC60N	40	C	10.0	30	CNA	
1 - Alarme incendie S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 22	IC60N	10	C	10.0	300	CNA	

Ensemble d'appareillage BT Armoire dojo (Salle dojo rdc)

• Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

• Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : **PVC – PR** ou **EPR – C** = Caoutchouc – **S** = Silicone

(2) **F** = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) **Filiation** : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In	Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)	
1 - Général armoire		Dd 43DT40N	20	C	10.0	30		CNA	
4 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21DT40	16						
1 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		D 21DT40	10	C	6.0				

Ensemble d'appareillage BT Armoire dojo (rdc bureau dojo)

Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment musculation (Rdc local coté entrée)

Exécution des coupures : Non autorisées

Référence du schéma : Non présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification



• **Continuité du conducteur de protection amont**

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

• **Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR**

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : **PVC – PR** ou **EPR – C** = Caoutchouc – **S** = Silicone

(2) **F** = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) **Filiation** : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général armoire		I 4	Hager/32A						
1 - Réchauffeur S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu Isolant : PR	45 0,9 x B	Id 4	Hager				30		CNA
1 - Alim S _{Ph} : 4 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 4 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 4 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	35,2 0,8 x B	Id 2	Hager/25A						
1 - M. S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	16	C	4.5			
1 - Bobine S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu		D 21	Hager	10	C	4.5			
1 - Vmc vestiaires S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 21	Legrand	10	C	10.0	30		CNA
2 - Général EC		Id 2	Hager/25A 9						CNA
8 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	10	C	3.0			
1 - Général EC		Dd 21	Legrand	25	C	4.5	30		CNA



Qté - Désignation	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
Section (mm²) – Nature (1)		Type / Référence / In		Ir	Im	PdC (3)	Idn	tempo	DDR
				(A)	(A)	(kA)	(mA)	(s)	(mA)
4 - Départ EC									
S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu									
S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu		D 21	Hager	20	C	4.5			
S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu									
Isolant : PR									

Ensemble d'appareillage BT Armoire tribune (Rdc circulation vestiaires)

Exécution des coupures : Ensemble des circuits du tableau

Essai des dispositifs D.R. : Essai par création d'un défaut réel entre phase et terre

Référence du schéma : Présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification

• Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

• Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général armoire		Dd 44	Ic60n	50	C	10.0	30		B
2 - Général EC		Dd 44	Idt40n	25	C	10.0	300		B
14 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Idt40t	10	C	6.0			
1 - Général PC		Dd 44	Idt40n	32	C	10.0	30		B

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
5 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Idt40t	16	C	6.0			
1 - Général sèche linge		Dd 22	Idt40n	32	C	10.0	30		B
2 - Départ S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Idt40t	16	C				
1 - Éclairage ext S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 22	Idt40n	10	C	6.0	30		B
1 - Pompe de relevage S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 33	Idt40N	10	C	10.0	30		B
1 - Chaufferie S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	40 0,8 x B	D 44	Ic60n	25	C	10.0			
2 - Sans indication S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21 10	Legrand	16	C	6.0			
1 - Protection cde S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Idt40t	10	C	6.0			

Ensemble d'appareillage BT Armoire chaufferie tribune (Rdc tribune)

Exécution des coupures : Ensemble des circuits du tableau

Essai des dispositifs D.R. : Essai par création d'un défaut réel entre phase et terre

Référence du schéma : Présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification

• **Continuité du conducteur de protection amont**

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

• **Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR**

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : **PVC** – **PR** ou **EPR** – **C** = Caoutchouc – **S** = Silicone

(2) **F** = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) **Filiation** : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général armoire		I 4	Shneider/ 32A						
1 - Général armoire		Id 4	Schneider/ 40A				300		B
1 - Éclairage armoire S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu Isolant : PVC		D 21	Idt40t	2	C	6.0			
1 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 22	Idt40t	10	C	6.0	30		M
1 - Adoucisseur S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		Dd 21	Dt40	10	C	6.0	30		B
4 - Départ divers S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Idt40t	4	C	6.0			
4 - Départ divers S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 22	Ic70n	10	C	6.0			

Ensemble d'appareillage BT Coffret chaufferie tribune (Rdc tribune)

Exécution des coupures : Ensemble des circuits du tableau

Référence du schéma : Non présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification

- Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

- Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

I_{zc} = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

I_{zc} et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 22	Legrand	10	C	6.0			
1 - Force S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 44	Legrand	20	C	6.0			

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment bureaux (Rdc entrée bureaux)

Exécution des coupures : Non autorisées

- Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

• **Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR**

NOTA : (1) *Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre*
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) **F** = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

I_{zc} = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

I_{zc} et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) **Filiation** : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		I _r (A)	I _m (A)	PdC (3) (kA)	I _{dn} (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général armoire		Id 4	Hager/25A 11				30		CNA
6 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Décluc	16	C	3.0			
4 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	10	C	6.0			
1 - Baie S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 21	Declic	16	C	3.0	30		CNA

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment bureaux (Rez de jardin bureau)

• **Continuité du conducteur de protection amont**

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat R _c B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont		

• **Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR**

NOTA : (1) *Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre*
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) **F** = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

I_{zc} = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

I_{zc} et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) **Filiation** : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In	Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)	
1 - Général EC		Dd 21	Hager	20	C	6.0	30		CNA
1 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu		D 21	Hager	10	C	6.0			
1 - Général PC		Dd 21	Hager	16	C	6.0	30		CNA
1 - Général PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	16	C	6.0			

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment bureaux (Rez de jardin local technique)

Exécution des coupures : Non autorisées

• **Continuité du conducteur de protection amont**

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont		

• **Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR**

NOTA : (1) *Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre*
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) **F** = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

I_{zc} = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

I_{zc} et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) **Filiation** : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In	Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)	
1 - Général armoire		I 4	Hager/63A						
1 - Général chauferie		D 44	Hager	20	C	10.0			
1 - Départ EC chaufferie S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	10	C	3.0			
2 - Général rdc et r+1 S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	40 0,8 x B	D 44	Hager	32					
1 - Bureaux NPS S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 33	HAGER	16	C	10.0			
1 - RCH		Id 4	HAGER/2 5A				30	CNA	
3 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	16	C	3.0			
3 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	10	C	3.0			

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment atelier (Rdc atelier espace vert)

Exécution des coupures : Non autorisées

Réalisation des installations : 12

Etat de l'enveloppe : 13

- Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Examen visuel des connexions, mesurage de la résistance de continuité impossible	B

- Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
1 - Général armoire		D 44	C60N	32	C	10.0			
1 - Bungalow S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 6 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR	45,6 0,8 x B	Id 2	Merlin				30		CNA
2 - Inter diff		Id 2	Merlin				30		CNA
8 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Declic	16		3.0			
1 - Inter diff		Dd 21	Legrand	32	C	6.0	30		CNA
1 - Local foot S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Declic	25 14	C	3.0			
2 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Declic	10	C	3.0			

Qté - Désignation	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
Section (mm²) – Nature (1)		Type / Référence / In	Ir	Im	PdC (3)	Idn	tempo	DDR	
			(A)	(A)	(kA)	(mA)	(s)	(mA)	
1 - Local toit	40 0,8 x B	Id 4	Shneider/ 40A			300		CNA	
S _{Ph} : 6 - Nat. _{Ph} : Cu									
S _N : 6 - Nat. _N : Cu									
S _{PE} : 6 - Nat. _{PE} : Cu									
Isolant : PR									

Installation Bâtiment vestiaires

Ensemble d'appareillage BT Armoire bâtiment vestiaires (Rdc vestiaire)

Exécution des coupures : Ensemble des circuits du tableau

Essai des dispositifs D.R. : Essai par création d'un défaut réel entre phase et terre

Référence du schéma : Non présenté lors de la vérification

Référence de la note de calcul : Non présenté lors de la vérification

Réalisation des installations : 15

• Continuité du conducteur de protection amont

Point de référence du mesurage	Mode opératoire	Résultat Rc B/M/Valeur (mΩ)
Borne de terre du tableau amont	Mesurage de la résistance de continuité entre le point de référence et la borne principale de terre de l'ensemble d'appareillage	B

• Protection des circuits contre les surintensités - Essais des DDR

NOTA : (1) Nature des conducteurs : en l'absence d'indication contraire les Sections correspondent à des conducteurs en cuivre
Nature de l'isolant : PVC – PR ou EPR – C = Caoutchouc – S = Silicone

(2) F = Facteur global de correction, défini par la NF C 15-100 et l'UTE C 15-105, applicable au courant admissible.

M = Méthode de référence, caractéristique du mode de pose, définie par le tableau 52G de la NF C 15-100.

Izc = Courant admissible dans la canalisation compte tenu du facteur global de correction.

Izc et FxM peuvent ne pas être indiqués pour les circuits terminaux de section 1,5 ou 2,5 mm²

(3) Filiation : Signifie que le pouvoir de coupure indiqué est celui obtenu par filiation

Détail des circuits de l'appareillage BT

Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir	Im	PdC (3)	Idn	tempo	DDR
				(A)	(A)	(kA)	(mA)	(s)	(mA)
1 - Général armoire		Id 2	Hager/40A				30		B
4 - Départ PC S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	16	C	3.0			
2 - Divers S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	20	C	3.0			



Qté - Désignation Section (mm²) – Nature (1)	Izc (A) Ou FxM (2)	Dispositif de sectionnement coupure et protection							Essai
		Type / Référence / In		Ir (A)	Im (A)	PdC (3) (kA)	Idn (mA)	tempo (s)	DDR (mA)
5 - Départ EC S _{Ph} : 1,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 1,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 1,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		D 21	Hager	10	C	3.0			
1 - Pompe relevage S _{Ph} : 2,5 - Nat. _{Ph} : Cu S _N : 2,5 - Nat. _N : Cu S _{PE} : 2,5 - Nat. _{PE} : Cu Isolant : PR		Dd 21	Hager	10	C	3.0	30		B

Prise de terre des masses BT

16

Date du mesurage	Méthode de mesurage	Valeur Max. (Ohms)	Résistance mesurée en Ohms	
			Barrette ouverte	Barrette fermée
le 29/05/2026	RB	1 666		19,4

Méthode de mesurage : TA = Méthode des deux terres auxiliaires ; RB = Méthode de la résistance de boucle N/T ; PM = Méthode par pince de mesurage de terre

Matériels BT LOGE GARDIEN

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	2	2						

Désignation	PC bureaux		PC dans des locaux autres que bureaux	
	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)
Prises de Courant			2	2

Matériels BT BATIMENT TENNIS COUVERT

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	16	16			3	3		
Eclairage de Sécurité		-		-	6	-		-
Appareils fixes non surchargeables	1	-		-		-		-

Désignation	PC bureaux		PC dans des locaux autres que bureaux	
	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)
Prises de Courant			2	2

Cour de tennis

Eclairage de sécurité BATIMENT TENNIS COUVERT assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Matériels BT BÂTIMENT DOJO

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	22	22						
Eclairage de Sécurité		-		-	4	-		-
Appareils fixes non surchargeables	1	-		-		-		-

Désignation	PC bureaux		PC dans des locaux autres que bureaux	
	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)
Prises de Courant			1	1

Sanitaires

Chaudière > 70kW Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Eclairage de sécurité BÂTIMENT DOJO assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Matériels BT BÂTIMENT MUSCULATION

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	16	16						
Appareils fixes non surchargeables	1	-		-		-		-

Désignation	PC bureaux		PC dans des locaux autres que bureaux	
	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)
Prises de Courant			1	1

Sanitaires

Salle de musculation Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Eclairage de sécurité BÂTIMENT MUSCULATION assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée 17

Matériels BT BÂTIMENT TRIBUNE

18

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	10	10						
Eclairage de Sécurité		-		-	3	-		-
Appareils fixes non surchargeables	1 19	-		-		-		-

Désignation	PC bureaux		PC dans des locaux autres que bureaux	
	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)
Prises de Courant			2	2

Sanitaires

Chaufferie > 70kW

Qté – Type : Désignation	Repère	Caractéristiques principales			Essai DDR	Mesures
		In (A)	Coupure – Protection - DDR Type, In ou Ir (A)		Id (mA)	Rc (B/M) (ou mΩ)
2 - Pompe	Grundfos	0.60	RT 0.63A			
2 - Pompe 20	Grundfos	0.59	Et 0.63A			
1 - Chaudière		INAC	Non déterminé			

Eclairage de sécurité BÂTIMENT TRIBUNE assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Matériels BT BÂTIMENT TENNIS BULLE

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	2	2						

Tennis bulle Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Chaufferie > 70kW

Qté – Type : Désignation	Repère	Caractéristiques principales			Essai DDR	Mesures
		In (A)	Coupure – Protection - DDR Type, In ou Ir (A)		Id (mA)	Rc (B/M) (ou mΩ)
1 - Chaudière			Non déterminé			



Eclairage de sécurité BÂTIMENT TENNIS BULLE assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Matériels BT BÂTIMENT BUREAUX

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	34	34						
Eclairage de Sécurité		-		-	4	-		-
Appareils amovibles	7	-		-	1	-		-
Appareils fixes non surchargeables	1	-		-		-		-

Désignation	PC bureaux		PC dans des locaux autres que bureaux	
	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)
Prises de Courant	9	9	20	20

Sanitaires

Chaufferie > 70kW Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Eclairage de sécurité BÂTIMENT BUREAUX assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Matériels BT BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Eclairage de sécurité BÂTIMENT CLUB AFFILIÉ (NV) assuré par blocs autonomes

Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Matériels BT BATIMENT ATELIER ESPACE VERT

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	12	12						
Eclairage de Sécurité		-		-	2	-		-
Appareils fixes non surchargeables	1	-		-		-		-

Désignation	PC bureaux		PC dans des locaux autres que bureaux	
	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)	Qté vérifiée	Qté installée (considérées comme accessibles)
Prises de Courant			5	5

Local stockage coté loge gardien

Atelier

Eclairage de sécurité BATIMENT ATELIER ESPACE VERT assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Matériels BT BÂTIMENT VESTIARES

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	7	7						
Eclairage de Sécurité		-		-	2	-		-

Sanitaires

Eclairage de sécurité BÂTIMENT VESTIARES assuré par blocs autonomes

Mise à l'état de repos : Commande centralisée

Matériels BT BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Eclairage de sécurité BÂTIMENT ÉCOLE DE DANSE (NV) assuré par blocs autonomes

Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Matériels BT ALGECO FOOT Non vérifié, information(s) donnée(s) pour mémoire

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Matériels BT TERRAIN

Nota : Conformément à l'A.26/12/2011 la vérification de la résistance de continuité de mise à la terre, des prises de courant des locaux de bureaux et des appareils d'éclairage fixes, est effectuée par échantillonnage. Celui-ci, dont les modalités sont détaillées ci-avant dans le présent rapport, est effectué par local ou par groupe de locaux de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.

Désignation	Classe I		Classe I Isolante		Classe II		Classe III	
	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée	Qté vérifiée	Qté installée
Eclairages fixes	15	15						

APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES NORMES AUX INSTALLATIONS À BASSE TENSION

Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
R4215-3	Protection contre les risques de choc électrique		
	Règles générales de protection contre les contacts directs	C15-100-1 410-An.41A	Conforme
	Protection contre les contacts directs par éloignement	C15-100-1 An.41 B.3	Sans objet
	Protection contre les contacts directs par obstacles	C15-100-1 An.41 B2	Sans objet
	Protection contre les contacts directs par enveloppes	C15-100-1 An.41 A2	Conforme
	Verrouillages d'accès, schémas et consignes de manœuvre	C15-100-7-729 729.30	Sans objet
	Protection contre les contacts directs par isolation	C15-100-1 An.41 A1	Non Conforme Ob : 18
	Isolement des installations BT	C15-100-1 6.4.3	Conforme
	Règles générales de protection contre les contacts indirects	C15-100-1 410	Conforme
	Constitution des prises de terre et section des conducteurs de terre	C15-100-1 542	Non Conforme Ob : 6, 16
	Valeur de la prise de terre adaptée à la protection contre les contacts indirects	C15-100-1 411-542	Conforme
	Mise à la terre des masses - Conducteurs de protection (section et continuité)	C15-100-1 411-543	Non Conforme Ob : 5, 7, 19
	Liaison équipotentielle principale	C15-100-1 411-544	Conforme
	Liaisons équipotentielles supplémentaires - Système équipotentiel	C15-100-1 415 -544	Non Conforme Ob : 20
	Liaisons équipotentielles supplémentaires (salles d'eau - piscines - bassins)	C15-100-7-701 C15-100-7-702	Sans objet
	Liaisons équipotentielles supplémentaires (emplacements avec des animaux)	C15-100-7-705 C15-100-7-711	Sans objet
	Liaisons équipotentielles supplémentaires (enceintes conductrices exigües)	C15-100-7-706	Sans objet
	Schéma TN : Neutre et masses reliés à la même prise de terre	C15-100-1 411	Pour Mémoire
	Schéma TN : Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit	C15-100-1 411 - 531	Pour Mémoire
	Schéma TN : Interdiction des circuits TNC en aval de circuits TN-S	C15-100-1 411	Pour Mémoire
	Schéma TN : Absence de dispositif de coupure et de sectionnement sur les conducteurs PEN	C15-100-1 411	Pour Mémoire
	Schéma TN : Conducteurs PEN isolés et réalisés de manière à éviter tout risque de rupture	C15-100-1 411 - 543	Pour Mémoire
	Schéma TN : Section minimale du PEN	C15-100-1 543	Pour Mémoire
	Schéma TN : Conducteurs PE ou PEN à proximité des conducteurs actifs	C15-100-1 543	Pour Mémoire
	Schéma TT : Coupure au 1er défaut par Dispositifs différentiels à courant résiduel	C15-100-1 411-531- 6.4.3	Conforme
	Schéma TT : Interconnexion des masses en aval d'un même DDR	C15-100-1 411	Conforme
	Schéma IT : Contrôleurs permanents d'isolement - Signalisation	C15-100-1 411- 538- 6.4.3	Sans objet
	Schéma IT : Coupure au 2ème défaut dans le temps prescrit	C15-100-1 411-531- 552	Sans objet
	Schéma IT : Conducteurs PE à proximité des conducteurs actifs	C15-100-1 411-543	Sans objet
	Schéma IT : Protection du conducteur neutre	C15-100-1 411-531- 552	Sans objet
	Mise en œuvre des Dispositifs DR	C15-100-1 411-543	Non Conforme Ob : 8
	Protection complémentaire par DDR Haute Sensibilité	C15-100-1 431	Conforme
	Très basse tension fonctionnelle	C15-100-1 531-6.4.3	Sans objet
	Protection par impédance de limitation	C15-100-1 411-415- 531	Sans objet
	TBTS - TBTP	C15-100-1 411	Conforme
	Isolation double ou renforcée - Matériels de la classe II	C15-100-1 436	Conforme
	Canalisations de classe II ou assimilées	C15-100-1 414	Conforme
	Ensembles d'appareillage à isolation double ou renforcée par installation	C15-100-1 412	Conforme



Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
	Présence d'un conducteur PE dans les canalisations fixes alimentant des matériels de classe II	C15-100-1 412	Conforme
	Séparation électrique	C15-100-1 558	Sans objet
R4215-4	Protection vis à vis des installations d'un domaine de tension supérieur		
	Voisinage de canalisations de domaines de tensions différents	C15-100-1 528	Sans objet
	Valeur de la prise de terre adaptée à la protection contre les surtensions des matériels BT en cas de défaut dans les installations à haute tension	C15-100-1 442	Conforme
	Limiteur de surtension en schéma IT	C15-100-1 534	Sans objet
R4215-5	Echauffements normaux des matériels électriques, non dégradation des matériaux voisins	C15-100-1 421-422-423-559	Conforme
R4215-6	Mise en œuvre et protection des matériels contre les surintensités		
	Courant assigné du matériel	C15-100-1 512	Conforme
	Choix et protection des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités	C15-100-1 434-435-536	Conforme
	Dispositifs de protection des matériels contre les surintensités : règles générales	C15-100-1 430-431-533	Non Conforme Ob : 14
	Choix et mise en œuvre de l'appareillage de connexion, de sectionnement, de commande et de protection	C15-100-1 526-53	Non Conforme Ob : 12, 15
	Matériels susceptibles de produire des arcs ou étincelles	C15-100-1 421	Conforme
	Non manœuvre en charge des sectionneurs	C15-100-1 537	Conforme
	Pouvoir de coupure	C15-100-1 533	Conforme
	Section des conducteurs	C15-100-1 524	Conforme
	Protection des canalisations fixes contre les surintensités	C15-100-1 43-533	Conforme
	Protection des canalisations fixes contre les surcharges	C15-100-1 430 à 433-523	Non Conforme Ob : 9, 11
	Protection des canalisations fixes contre les courts-circuits	C15-100-1 434-533	Conforme
	Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec	C15-100-1 421	Sans objet
R4215-7	Sectionnement	C15-100-1 461-462-537-551.6-558.1-Annexe 53A	Conforme
R4215-8	Coupure d'urgence	C15-100-1 461-465-537-Annexe 53A	Conforme
R4215-9	Mode de pose des canalisations	C15-100-1 521-528-529	Conforme
R4215-10	Identifications - Repérages		
	Identification des circuits et des appareillages - Adéquation schémas/réalisation	C15-100-1 514	Non Conforme Ob : 2, 3, 10
	Relevé du tracé des canalisations enterrées	C15-100-1 514.2	Conforme
	Repérage des conducteurs (Neutre et PEN)	C15-100-1 514	Conforme
R4215-11	Choix et mise en œuvre des matériels		
	Conception et mise en œuvre des installations en fonction de la tension	C15-100-1 512-522	Conforme
	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes	C15-100-1 512-522	Non Conforme Ob : 4, 13
	Adaptation des matériels aux volumes (salles d'eau, piscines et autres bassins, saunas)	C15-100-7-701 C15-100-7-702 C15-100-7-703	Sans objet
	Choix et mise en œuvre des matériels (chantiers)	C15-100-7-704	Sans objet
	Choix et mise en œuvre des matériels (campings)	C15-100-7-708	Sans objet
	Choix et mise en œuvre des matériels (marinas)	C15-100-7-709	Sans objet
	Choix et mise en œuvre des matériels (chapiteaux, stands)	C15-100-7-711	Sans objet
	Choix et mise en œuvre des matériels (unités mobiles ou transportables)	C15-100-7-717	Sans objet
	Fixation et état mécanique apparent des matériels	C15-100-1 530	Conforme

Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
R4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie [Installations limitées à celles nécessaires à l'exploitation - Implantations des luminaires par rapport aux matériaux combustibles - Type de luminaires (IP4X minimum ou IP5X si poussières ou IP6X si poussières conductrices, température de surface limitée et distance minimal) - Température des enveloppes des matériels - Implantation des appareils de protection, de commande et de sectionnement en dehors des locaux BE2 sauf si implantés dans une enveloppe adaptée - Conducteurs nus interdits - Traversées de canalisations électriques étrangères (Câbles et conducteurs satisfaisants aux caractéristiques de non-propagation de la flamme ; connexions dans enveloppes résistante au feu ; canalisations préfabriquées autorisées si conforme à NF EN 61439-6) - Protection des moteurs contre les échauffements excessifs par des dispositifs sensibles à la température ou moteur du type à limitation thermique - Choix et mise en œuvre des appareils de chauffage - Protection des circuits terminaux, alimentant ou traversant les locaux ou emplacement BE2 - Dispositifs de protection contre les surintensités des canalisations qui alimentent ou traversent les locaux sont implantés en amont du local et à l'origine du circuit concerné. Les circuits interne au local sont protégés contre les surintensités à l'origine du circuit - Circuits alimentés en TBTS et TBTP protection par enveloppes IP2X ou IPXXB ou par isolation - Interdiction des conducteurs PEN sauf pour canalisation traversante sous conditions	C15-100-1 422	Conforme
R4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion Installations électriques limitées - Choix des matériels - IP 5X minimum en présence de poussière - Courant admissible réduit dans les conducteurs - Canalisations non propagatrices de la flamme (câbles de la catégorie C2) - Interdiction des conducteurs nus - Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux aux traversées de parois - Choix et mise en œuvre des canalisations - Protection contre les surintensités situées à l'origine des circuits - Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN - Interdiction des conducteurs PEN - Liaisons équipotentielle - Dispositifs de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux - Canalisations souples pour usage intensif - Protection des machines tournantes et transformateurs	C15-100-1 424	Sans objet
	Respect des dispositions imposées aux locaux à risques d'incendie là où le risque d'explosion est exclusivement dû à la présence de substances explosives solides	C15-100-1 424	Sans objet
	Circuits alimentés en TBTS et TBTP protection par enveloppes IP2X ou IPXXB ou par isolation	C15-100-1 422.4	Sans objet
R4215-13	Locaux de service électrique		
	Accessibilité aux matériels et aisance de déplacement et de mouvement	C15-100-7-729	Sans objet
	Conditionnement - ventilation	C15-100-7-729	Sans objet
	Moyens d'extinction		Sans objet
	Absence de fuite et niveau de diélectrique liquide - Etat de l'assécheur	C15-100-1 421	Sans objet
	Equipements isolés au SF6 - PCB		Sans objet
	Eclairage de sécurité	C15-100-7 729	Sans objet
R4215-14	Normes d'installation applicables publiées par arrêté - Dispositions normatives rendues non applicables par arrêtés ministériels		Pour Mémoire
R4215-15	Les installations électriques réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation et de leurs guides d'application sont réputées satisfaire aux prescriptions des articles R4215-3 à R4215-13		Pour Mémoire
R4215-16	Conformité aux normes des matériels BT ayant une fonction de sécurité	C15-100-1 511	Conforme
R4215-17	Installations d'éclairage de sécurité		
Art.1 A.14/12/11	Application du règlement ERP pour les Locaux des ERP accessibles au public et locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférence, salles de réunion si plus contraignant que le code du travail		Sans objet
Art.2 A.14/12/11	Installation fixe d'éclairage de sécurité		Conforme
Art.5 A.14/12/11	Eclairage d'évacuation		Conforme
Art.6 A.14/12/11	Eclairage d'ambiance ou anti-panique		Conforme
Art.7 A.14/12/11	Autonomie minimale d'une heure		Conforme

Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
Art.8 A.14/12/11	Eclairage de sécurité alimenté par source centralisée :		Sans objet
Art.9 A.14/12/11	Eclairage de sécurité par blocs autonomes		Conforme
R4226-5	Les installations électriques réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation et de leurs guides d'application sont réputées satisfaire aux prescriptions des articles R4215-3 à R4215-13		Non Conforme Ob : 1
R4226-6	Réalisation des modifications de structure, adjonctions et installations nouvelles conformément aux dispositions des articles R. 4215-3 à 4215-17	C15-100-1 134	Conforme
R4226-6	Dossier technique Dossier technique complété par l'employeur le cas échéant		Conforme
R4226-7	Mesures de surveillance et opérations de maintenance		Conforme
R4226-8	Locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter : l'employeur doit mettre en œuvre les dispositions des articles R.4227-42 à R. 4227-54 du code du travail		Pour Mémoire
R4226-9	Locaux à risques particuliers de choc électrique Prescriptions spécifiques pour la protection contre les contacts directs dans les locaux à risques particuliers de choc électrique		Sans objet
	Signalisation et matérialisation des locaux à risques particuliers de choc électrique	C15-100-7-729	Sans objet
	Locaux à risques particuliers de choc électrique : conditions d'ouverture et de fermeture des portes	C15-100-7-729	Sans objet
R4215-7	Générateurs d'énergies Source de remplacement ne pouvant pas fonctionner en parallèle avec le réseau public : Dispositions de sectionnement / inversion interdisant le fonctionnement en parallèle avec le réseau public. (Verrouillage & inverseur de source)	C15-100-1 551.6	Sans objet
	Convertisseur statique : Dispositif de sectionnement installé en amont et en aval du convertisseur sauf si intégré dans le convertisseur	C15-100-1 551.4.3.3.3	Sans objet
R4215-3	Générateurs d'énergies Démarreur / variateur de vitesse - Cas de protection assurée par DDR en amont du démarreur - Choix du DDR.	C15-100-1 553.2.6	Sans objet
	Alimentation Sans Interruption (ASI) - Protection contre les chocs électriques en aval d'une ASI. (Mise en œuvre des schémas de liaison à la terre - choix des DDR - cas des ASI < 3kVA)	C15-100-1 553.3.2	Sans objet
	Systèmes de transfert statique (STS) - Mise en oeuvre d'un schéma de liaison à la terre en aval d'un STS. (Types de commutation - Schémas des liaisons à la terre des sources)	C15-100-1 553.4.1.1	Sans objet
	Source de remplacement : Mise en œuvre d'un schéma de mise à la terre d'un point de l'alimentation du générateur d'énergie lors du fonctionnement isolé du réseau public.	C15-100-1 551.4.3.2	Sans objet
	Convertisseur statique : Mise en œuvre d'un DDR de type B si absence d'isolation galvanique et d'installation aval non équivalente à la classe II, ou respect des prescriptions du fabricant.	C15-100-1 551.4.3.3.2	Sans objet
	Groupes électrogènes portables - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II; Protection par DDR de 30 mA)	C15-100-1 551.9.1.2.1	Sans objet
	Groupes électrogènes portables - Alimentation d'installations fixes. (Inverseur de source; Mise à la terre du point neutre; protection par DDR de 30 mA; isolation classe 2 en amont du DDR)	C15-100-1 551.9.1.2.2.2	Sans objet
	Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II; Protection par DDR de 30 mA)	C15-100-1 551.3.1	Sans objet
	Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations fixes. (Inverseur de source; Coupure dans le temps prescrit assuré par dispositifs de protection contre les surintensités ou mise en œuvre de DDR.)	C15-100-1 551.3.2	Sans objet
R4215-11	Installations éclairage T.B.T. Implantation et identification des dispositifs de protection et des sources	C15-100-7-715 715.530.3	Sans objet

Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
	Installation mettant en œuvre des modules LED ou OLED (Fixation - influences externes)	C15-100-7-715 715.530.4.101	Sans objet
R4215-3	Installations éclairage T.B.T. Protection par TBTS uniquement - mise en œuvre des sources en parallèle	C15-100-7-715 715.414	Sans objet
R4215-6	Installations éclairage T.B.T. Protection surintensités des transformateurs et convertisseurs - protection surintensités au secondaire	C15-100-7-715 715.42 C15-100-7-715 715.43	Sans objet
	Règles complémentaires pour les canalisations	C15-100-7-715 715.521	Sans objet
R4215-11	Alim. des véhicules électriques Choix et mise en œuvre des matériels et des canalisations en fonction des influences externes	C15-100-7-722 722.512.2	Sans objet
R4215-3	Alim. des véhicules électriques Schéma TNC interdit pour l'alimentation des points de connexion terminaux	C15-100-7-722 722.312.2.1	Sans objet
	Fermeture par clés ou outil - Protection complémentaire des parties actives par enveloppes - choix et mise en œuvre des DDR de 30 mA.	C15-100-7-722 722.41	Sans objet
	Protection complémentaire - Choix et mise en œuvre des DDR de 30 mA	C15-100-7-722 722.411.3.3 C15-100-7-722 722.531.3	Sans objet
	Absence de dispositif de réenclenchement automatique des dispositifs de protections contre les courants de défaut.	C15-100-7-722 722.531.1	Sans objet
	Présence d'obturateur sur les socles de prises de courant ou des prises mobiles pour les charges en mode 1, en mode 2, en mode 3 pour charge normale $\leq 22\text{kW}$	C15-100-7-722 722.55.101.1	Sans objet
R4226-10	Locaux ou emplacements comportant des parties actives accessibles dangereuses		Sans objet
Art.1 A.15/12/11	Fours à arc, galvanoplastie : Limitation de la tension d'alimentation et de la tension de contact		Sans objet
Art.2 A.15/12/11	Fours à arc, galvanoplastie : Mesures compensatrices en cas de non respect de l'article 1		Sans objet
Art.2 A.16/12/11	Laboratoires, plates-formes d'essais : Règles d'accès - Instructions de sécurité - Délimitation des emplacements et signalisation		Sans objet
Art.3 A.16/12/11	Laboratoires, plates-formes d'essais : Repérage des points d'alimentation et signalisation de la présence et de l'absence de tension		Sans objet
Art.4 A.16/12/11	Laboratoires, plates-formes d'essais : Prévention des risques de contact direct		Sans objet
Art.5 A.16/12/11	Laboratoires, plates-formes d'essais : Protection contre les risques de contact indirect pendant les essais		Sans objet
Art.6 A.16/12/11	Laboratoires, plates-formes d'essais : Dispositifs de coupure d'urgence		Sans objet
Art.7 A.16/12/11	Laboratoires, plates-formes d'essais : Interdiction de remise sous tension automatique		Sans objet
Art.8 A.16/12/11	Laboratoires, plates-formes d'essais : Essais des matériels hors de l'enceinte de la plate-forme		Sans objet
Art.2 A.26/02/93	Anesthésie ou électrocution des animaux d'élevage : Protection du circuit secondaire par séparation		Sans objet
Art.3 A.26/02/93	Anesthésie ou électrocution des animaux d'élevage : Installation fixe où les animaux sont introduits à la main		Sans objet
Art.4 A.26/02/93	Anesthésie ou électrocution des animaux d'élevage : Installation avec électrode tenue à la main par l'opérateur		Sans objet
Art.5 A.26/02/93	Anesthésie ou électrocution des animaux d'élevage : Protection des opérateurs par bottes et gants isolants		Sans objet
Art.1 – 1° A.02/02/89	Pêche électrique : tension nominale limitée à 1000V et courant unidirectionnel		Sans objet
Art.1 – 2° A.02/02/89	Pêche électrique : constitution du générateur de courant		Sans objet
Art.1 – 3° A.02/02/89	Pêche électrique : dispositifs de sécurité au niveau du générateur		Sans objet
Art.1 – 4° A.02/02/89	Pêche électrique : protection contre les contacts indirects par matériel de classe II ou isolation équivalente - Matériels IP24 mini et IK approprié - Boîtiers et revêtements ne pouvant être ouverts ou démontés qu'à l'aide d'outils		Sans objet

Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
Art.1 – 5° A.02/02/89	Pêche électrique : constitution du dispositif porte-anode manuel		Sans objet
Art.1 – 6° A.02/02/89	Pêche électrique : interrupteur de commande de sécurité déporté		Sans objet
Art.1 – 7° A.02/02/89	Pêche électrique : mise sous tension par système de télécommande à sécurité positive		Sans objet
Art.1 – 8° A.02/02/89	Pêche électrique : câbles H07RN-F ou équivalents - Connecteurs isolants IPX7 - Enrouleurs classe II IP 24 avec tambour isolant		Sans objet
Art.1 – 9° A.02/02/89	Pêche électrique : application des consignes de sécurité		Sans objet
Art.1 – 1° A.17/03/93	Barrières de poissons : tension nominale limitée à 1000V crête		Sans objet
Art.1 – 2° A.17/03/93	Barrières de poissons : circuit isolé du réseau BT par un transformateur de séparation		Sans objet
Art.1 – 3° A.17/03/93	Barrières de poissons : prescriptions applicables aux installations comportant des parties actives accessibles		Sans objet
R4226-11	Installations de soudage à l'arc et par résistance, et techniques connexes (découpages plasma)		
Art.1 A.19/12/11	Installations de soudage TBTS - TBTP : respect des seuls 3° et 4° de l'article 4		Sans objet
Art.2 A.19/12/11	Prescriptions pour la prévention des risques de contact direct		Sans objet
Art.3 A.19/12/11	Prescriptions spécifiques aux matériels tenus à la main		Sans objet
Art.4 A.19/12/11	Travaux effectués à l'intérieur d'une enceinte conductrice exigüe		Sans objet
Art.5 A.19/12/11	Prescriptions spécifiques aux chantiers spécialisés de construction		Sans objet
R4226-12	Appareils électriques amovibles		
Art 2 A.20/12/11	Limitation de la tension d'alimentation des appareils portatifs à main à 500V AC ou 750V DC		Conforme
Art 2 A.20/12/11	Limitation de la tension d'alimentation des appareils amovibles ou d'IP3X ou XXC		Conforme
Art 3 A.20/12/11	Choix des matériels amovibles en fonction des influences externes		Conforme
Art 4 A.20/12/11	Câbles souples de raccordement des matériels amovibles		Conforme
Art 5 A.20/12/11	Prises de courant, prolongateurs et connecteurs		Conforme
Art 6 A.20/12/11	Réunion ou séparation hors charge des prises de courant, prolongateurs et connecteurs > 32A	C15-100-1 555	Sans objet
Art 7 A.20/12/11	Alimentation des matériels portatifs à main dans les enceintes conductrices exigües	C15-100-7-706	Sans objet
R4226-13	Utilisation et maintenance des installations d'éclairage de sécurité		
Art.10 A.14/12/11	Eclairage de sécurité à l'état de veille en exploitation et mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'éclairage normal est mis hors tension		Pour Mémoire
Art.11 A.14/12/11	Maintenance de l'éclairage de sécurité		Non Conforme Ob : 17
Art.12 A.14/12/11	Lampes de rechange pour l'éclairage de sécurité		Pour Mémoire
<u>Enseignes lumineuses</u>			
R4215-3	Protection contre les risques de choc électrique		
	Protection contre les contacts directs par enveloppes	EN 50107-1 art.7	Sans objet
	Liaisons équipotentielles supplémentaires - Système équipotentiel	EN 50107-1 art.8	Sans objet
	Enseignes et tubes lumineux à décharge : Transformateur (conforme à la norme EN 61050) : liaison à la terre du secondaire	EN 50107-1 art.9	Sans objet
	Enseignes et tubes lumineux à décharge : Dispositif de protection contre les défauts d'isolement et contre l'ouverture du secondaire	EN 50107-1 art.10	Sans objet
R4215-6	Choix et mise en œuvre de l'appareillage de connexion, de sectionnement, de commande et de protection	EN 50107-1 art.15	Sans objet
R4215-7	Sectionnement	C15-150 - 1 art.3	Sans objet
R4215-8	Coupure d'urgence	C15-150 - 1 art.3	Sans objet
R4215-9	Mode de pose des canalisations	EN 50107-1 art.14	Sans objet
R4215-11	Fixation et état mécanique apparent des matériels	EN 50107-1 art.4	Sans objet
	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes	C15-150 - 1 art.4	Sans objet

Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
R4215-16	Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité	C15-150 - 1 art.4	Sans objet
	<u>Installation d'éclairage extérieur</u>		
R4215-3	Protection contre les risques de choc électrique		
	Règles générales de protection contre les contacts directs	C 17-200 512.3	Sans objet
	Règles générales de protection contre les contacts indirects	C 17-200 531.3	Sans objet
	Mise à la terre des masses - Conducteurs de protection (section et continuité)	C 17-200 542 543	Sans objet
	Schéma TN : Neutre et masses reliés à la même prise de terre	C 17-200 531.4.1	Sans objet
	Schéma TN : Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit	C 17-200 531.4.1	Sans objet
	Schéma TT : Coupure au 1er défaut par Dispositifs différentiels à courant résiduel	C 17-200 531.4.2	Sans objet
	Schéma IT : Les règles de l'art. 411 de la NF C 15-100 s'appliquent.	C 17-200 531.4.3	Sans objet
	Protection complémentaire par DDR HS	C 17-200 531.5.2.2	Sans objet
	TBTS - TBTP	C 17-200 531.2.3	Sans objet
	Isolation double ou renforcée - Matériels de la classe II	C 17-200 531.2.1	Sans objet
	<u>Règles particulières</u>		
	Installation aérienne d'éclairage extérieur	C 17-200 701.2 à 701.6	Sans objet
	Bassins et fontaines sèches	C 17-200 702.3 à 702.5	Sans objet
	Installations de signalisation routière (carrefours à feux)	C 17-200 704	Sans objet
	Coffret permanent de prises de courant	C 17-200 711	Sans objet
	Installation de véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables	C 17-200 722	Sans objet
R4215-6	Mise en œuvre et protection des matériels contre les surintensités		
	Choix et protection des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités	C 17-200 533	Sans objet
	Dispositifs de protection des matériels contre les surintensités : règles générales	C 17-200 533	Sans objet
	Section des conducteurs	C 17-200 524	Sans objet
	Protection des canalisations fixes contre les surintensités	C 17-200 523	Sans objet
R4215-7	Sectionnement	C 17-200 536.1	Sans objet
R4215-8	Coupure d'urgence	C 17-200 536.3	Sans objet
R4215-9	Mode de pose des canalisations	C 17-200 521	Sans objet
R4215-10	Identifications - Repérages		
	Identification des circuits et des appareillages - Adéquation schémas / réalisation	C 17-200 514	Sans objet
	Repérage des conducteurs (Neutre et PEN)	C 17-200 514	Sans objet
R4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes	C 17-200 512.2 512.3	Sans objet
R4215-16	Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité	C17-200 art.4	Sans objet
	<u>Locaux à usage médical</u>		
R4215-3	Protection contre les risques de choc électrique		
	Liaisons équipotentielles supplémentaires - Système équipotentiel	C 15-211 §415	Sans objet
	Schéma TN : Neutre et masses reliés à la même prise de terre	C 15-211 §411.4	Sans objet
	Interdiction des circuits TNC dans les bâtiments comportant des locaux médicaux	C 15-211 §312.2	Sans objet
	Schéma TT : Coupure au 1er défaut par Dispositifs différentiels à courant résiduel	C 15-211 §411.5	Sans objet
	Schéma IT médical : Contrôleurs permanents d'isolement - Signalisation	C 15-211 §411.6, §537.1, §552	Sans objet
	Protection complémentaire par DDR HS	C 15-211 §55.101	Sans objet
	TBTS - TBTP	C 15-211 §414, §411.7	Sans objet

Article Code	Dispositions réglementaires	Références normes	Avis
R4215-6	Mise en œuvre et protection des matériels contre les surintensités Les circuits alimentant des transformateurs de schéma IT médical ne doivent pas être protégés contre les surcharges, uniquement contre les courts-circuits. La protection surintensité est nécessaire pour chaque circuit terminal.	C 15-211 §533	Sans objet
R4215-12	Locaux et emplacements médicaux à risque d'incendie ou d'explosion Prescriptions spécifiques aux locaux à usage médical vis-à-vis du risque d'incendie	C 15-211 §42, §512.2.20.2	Sans objet
	Prescriptions spécifiques aux locaux à usage médical vis-à-vis du risque d'explosion	C 15-211 §42, §512.2.20.1	Sans objet

ANNEXES

Annexe A : Symboles et abréviations

Domaines de tension

	COURANT ALTERNATIF (AC)	COURANT CONTINU LISSE (DC)
T.B.T. : Domaine Très Basse Tension	$U \leq 50 \text{ V}$	$U \leq 120 \text{ V}$
B.T. : Domaine Basse Tension	$50 \text{ V} < U \leq 1000 \text{ V}$	$120 \text{ V} < U \leq 1500 \text{ V}$
H.T.A. : Domaine Haute Tension A	$1000 \text{ V} < U \leq 50\,000 \text{ V}$	$1500 \text{ V} < U \leq 75\,000 \text{ V}$
H.T.B. : Domaine Haute Tension B	$50\,000 \text{ V} < U$	$75\,000 \text{ V} < U$
TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, tension du domaine TBT lorsque la source d'alimentation, les circuits et les matériels répondent aux prescriptions réglementaires et normatives spécifiques		
TBTP : Très Basse Tension de Protection : Très Basse Tension de Sécurité dont un point est relié à la terre		
TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle : tension du domaine TBT ne répondant pas aux prescriptions exigées pour la TBTS ou la TBTP		

Classement des locaux selon les influences externes de la NF C 15-100

Les conditions normales correspondent en général à l'indice 1

AE 1	Présence négligeable de corps solides	IP 0X	AF1	Corrosion négligeable
	Protection contacts directs avec le doigt	IP 2X	AF2	Corrosion d'origine atmosphérique
AE 2	Présence de petits objets ($\geq 2,5 \text{ mm}$)	IP 3X	AF3	Corrosion intermittente ou accidentelle
AE 3	Présence de très petits objets ($\geq 1 \text{ mm}$)	IP 4X	AF4	Corrosion permanente
AE 4	Présence de poussières	IP 5X / 6X	AH2	Vibrations
AD 1	Présence d'eau négligeable	IP X0	BA2	Présence d'enfants
AD 2	Chute de gouttes d'eau	IP X1	BA3	Présence de handicapés
AD 3	Eau en pluie	IP X3	BA4,5	Personnel averti
AD 4	Projection d'eau	IP X4	BB2	Résistance du corps faible (mouillé)
AD 5	Jets d'eau	IP X5	BB3	Résistance du corps très faible (immergé)
AD 6	Paquets d'eau	IP X6	BC4	Enceintes conductrices exigües
AD 7	Immersion	IP X7	BD2	Evacuation longue (I.G.H.)
AD 8	Submersion	IP X8	BD3	Evacuation encombrée (E.R.P.)
AG 1	Chocs mécaniques faibles (0,2 J)	IK 02	BE1	Risques dus aux matières négligeables
AG 2	Chocs mécaniques moyens (2 J)	IK 07	BE2	Risques d'incendie
AG 3	Chocs mécaniques importants (5 J)	IK 08	BE3	Risques d'explosion
AG 4	Chocs mécaniques très importants (20 J)	IK 10	BE4	Risques de contamination alimentaire
Code IP	Degré de protection (corps solides et eau)		UL	Tension limite conventionnelle de sécurité
Code IK	Degré de protection (impacts mécaniques)		Uc	Tension de contact présumée

Classes des matériels

0	Pas de moyen de protection par mise à la terre	I	Protection par mise à la terre
II	Isolation double ou renforcée, par construction ou par installation	III	Alimentation en TBTS ou en TBTP

Liaisons équipotentielle - Schémas - Prises de terre - Résistance de continuité

LEP	Liaison équipotentielle principale, elle assure l'équipotentialité de toutes les masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans le bâtiment ou sur l'emplacement considéré
LES	Liaison équipotentielle supplémentaire réunissant aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures métalliques
IT	La source d'alimentation est isolée, ou un point est relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance, les masses étant reliées à la terre
TN	Un point de l'alimentation est relié directement à la terre, les masses étant reliées à ce point
TN-C	Les conducteurs neutre et de protection (PEN) sont confondus dans l'ensemble de l'installation
TN-S	Les conducteurs neutre (N) et de protection (PE) sont distincts
TN-C-S	Les conducteurs neutre et de protection sont confondus dans une partie de l'installation
TT	Un point de l'alimentation est directement relié à la terre, et les masses à une prise de terre distincte
Rc	Résistance de continuité du conducteur de protection (PE) mesurée entre une masse et l'équipotentialité principale

Ensembles d'Appareillages basse tension – Appareillages de coupure et protection

Ik	Courant de court-circuit (Ik3 : triphasé - Ik2 : biphasé - Ik1 : monophasé)	Ik max	Courant de court circuit maximum
AD	Fusible « accompagnement disjoncteur »	aM	Fusible « accompagnement moteur »
C	Contacteur	CPI	Contrôleur permanent d'isolement
DC	Discontacteur	d	Fonction « différentiel résiduel »
FU	Fusible	GL, gl, gF, gG	Fusible « Distribution »
I	Interrupteur	IPSO	Sonde ipsotherme
RM	Relais magnétique	RMT	Relais magnéto-thermique
S	Sectionneur	SP	Sans protection
In	Courant nominal ou assigné	Ir / Irth	Courant de réglage thermique
Im	Courant de réglage du déclenchement instantané (magnétique) ou type normalisé ($B=5I_n$, $C=10I_n$, $D=20I_n$, $L=3,85I_n$, $U=8,8I_n$)		
Idn	Courant différentiel nominal ou assigné	Essai DDR	Essai du dispositif Différentiel Résiduel
EXEMPLES	SFU 43 : Sectionneur tétrapolaire équipé de 3 fusibles	Nr	Déclencheur sur le neutre de calibre réduit, Exemple : D43+Nr
	Dd44 : Disjoncteur différentiel tétrapolaire équipé de 4 déclencheurs		

Canalisations

CI	Câblage interne	F	Facteur de correction	M	Méthode de référence
Ib	Courant d'emploi d'une canalisation	Izc	Courant admissible d'une canalisation compte tenu du facteur global de correction		
Nat, Ph / N / PE	Nature conducteur de Phase / Neutre / Conducteur de protection			Al / Cu	Aluminium / Cuivre
S Ph / N / PE	Section en mm ² conducteur de Phase / Neutre / Conducteur de protection			N.D.	Non déterminé(e)
JdB	Jeu de barres				
Mono	Monophasé	Bi	Biphasé	Tri	Triphasé

Eclairage de sécurité

BAES - AEAS	bloc autonome d'éclairage de sécurité	SATI	Système Autonome de Test Intégré	BAPI	bloc autonome portatif d'intervention
-------------	---------------------------------------	------	----------------------------------	------	---------------------------------------

Appareillages haute tension – Transformateur

Ik 1s	Courant de courte durée admissible pendant 1 s			Ur	Tension nominale efficace
TC	Transformateur de courant	TP	Transformateur de tension		
U / Un	Tension nominale entre phases	Uo	Tension nominale Phase-Terre	Urs	Tension nominale Secondaire
Irp / Irs	Courant nominal Primaire / Secondaire	Ucc	Tension de court-circuit (en %)		

Divers

B	Bon	CNA	Coupure non autorisée		
EC	Appareil d'éclairage	EEx	Matériel utilisable en atmosphère explosive (marquage CENELEC)		
INAC	Inaccessible	Isol.	Isolément	M	Mauvais
NE	Non effectué(e)	NV	Non vérifié	SI	Sans indication



Annexe B : Etendue, méthodologie des mesurages et critères d'appréciation des résultats

Mesurage de la résistance d'isolement en Basse Tension

La résistance d'isolement des circuits et matériels BT est mesurée entre conducteurs actifs et terre, sous une tension d'essai spécifiée de 500 V en courant continu pour une résistance d'isolement égale à 0,5 Mégohm.

Les mesurages d'isolement ne portent que sur les circuits pour lesquels le fonctionnement du dispositif DR a été constaté défectueux, les circuits alimentant des matériels BT fixes dont la mise à la terre s'est avérée défectueuse, et tous les appareils amovibles présentés portatifs à main et mobiles, à l'exclusion dans tous les cas des matériels de classe II ou de classe III (TBTS ou TBTP), ainsi qu'à l'exclusion des matériels comportant des dispositifs électroniques, car ils sont susceptibles d'être détériorés par l'application de la tension fournie à vide par l'appareil de mesurage.

Les mesures d'isolement sont réalisées lorsque le dispositif à courant différentiel résiduel nécessaire est absent.

Seules les résistances d'isolement défectueuses au sens de la NF C 15-100 §612.3, c'est à dire inférieures à 0,5 Mégohm, sont mentionnées sur le rapport.

Mesurage de la résistance de continuité

La mise à la terre des masses est vérifiée par mesurage de la résistance de continuité R_c entre la masse et le point le plus proche de l'équipotentialité principale.

Quel que soit le type de vérification, les mesurages de continuité portent sur la totalité des ensembles d'appareillages BT, sur tous les matériels fixes autres que les appareils d'éclairage et les prises de courant, sur tous les matériels amovibles, y compris prolongateurs et accessoires, sauf des équipements de classe I conçus avec une enveloppe complètement isolante dont la mesure n'est pas possible sauf à détériorer l'appareil.

Lorsqu'il s'agit d'une vérification périodique les mesurages portent sur le tiers des appareils d'éclairage fixes, et la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux. Ils portent par contre sur la totalité des prises de courant accessibles dans les autres locaux.

Lorsqu'il s'agit d'une vérification périodique menée comme une initiale, d'une vérification initiale ou d'une vérification sur demande de l'inspection du travail, les mesurages portent sur la totalité des appareils d'éclairage fixes et des prises de courant accessibles.

Lors d'une vérification périodique ou vérification périodique menée comme une initiale :

Dans les installations à Basse Tension alimentées par un réseau triphasé 380 ou 400 V la valeur maximale est de 2 ohms.

Dans les installations à Basse Tension alimentées par un réseau de tension nominale différente de 380 ou 400 V les valeurs obtenues sont appréciées selon la formule : $R_c \leq U_0 / 2kI_t$ (NF C 15-100 §612.6.4.1.) où :

U_0 est la tension nominale Phase-Neutre ;

I_t est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps spécifié ;

k un facteur : $k = 1$ en schéma TN $k = 2/\sqrt{3}$ en schéma IT sans N $k = 2$ en schéma IT avec N

Dans les installations à Haute Tension, la continuité des circuits de protection est vérifiée par un examen visuel. En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure est effectuée. La valeur maximale est de 0,2 ohm (NF C 13-100) et de 0,1 ohm (NF C 13-200).

Notat : Pour les installations à Haute Tension antérieure à la NF C 13-100 d'avril 2015 ou la NF C 13-200 de juin 2018, les valeurs obtenues sont appréciées selon la formule : $R_c \leq 50/I_E$ (NF C 13-100 §413.2) où I_E est la valeur du courant maximal de premier défaut à la terre en Ampères.

Lors d'une vérification initiale ou vérification sur demande de l'inspection du travail :

Dans les installations à Basse Tension alimentées par un réseau triphasé 380 ou 400V en schéma TT la valeur maximale est de 2 ohms.

Cette même valeur de 2 ohms est également applicable en schéma TN ou IT lorsque les conditions de protection contre les contacts indirects ont pu être vérifiées par examen des notes de calcul.

En l'absence de notes de calculs en schéma TN ou IT, les valeurs mesurées sont appréciées par rapport aux valeurs maximales du tableau ci-dessous (issu des tableaux DC et DD du guide UTE C 15-105).

In (A) *	≤ 10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	>250
R_{cmax} (Ω)	0,5	0,2				0,1			0,05			0,02		0,01	

* In = Courant assigné du dispositif de protection (fusible ou disjoncteur avec $I_m \leq 10$ In ou disjoncteur type C, B, L ou U). Pour un disjoncteur type D, R_{cmax} doit être divisée par 2.

Dans les installations à Haute Tension les valeurs obtenues sont appréciées selon la formule : $R_c \leq 50/I_E$ (NF C 13-100 §413.2) où I_E est la valeur du courant maximal de premier défaut à la terre en Ampères.

Il est indiqué sur le rapport la valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de la distribution, « B » pour les matériels, lorsque la valeur de résistance de continuité mesurée est satisfaisante, « M » lorsque leur mise à la terre n'est pas réalisée, ou la valeur mesurée de la résistance de continuité lorsqu'elle est supérieure à la valeur maximale admissible définie ci-dessus.

Essai des dispositifs à courant différentiel résiduel (Dispositifs DR)

Tous les dispositifs DR avec un réglage ≤ 1 A sont essayés soit par création d'un défaut réel sur l'installation, lorsque le schéma, les conditions d'exploitation et le maintien de la sécurité des personnes le permettent, soit par un essai amont-aval dans le cas contraire. Il est indiqué sur le rapport : « B » lorsque la valeur du courant assurant le déclenchement du dispositif est dans les limites de la plage de fonctionnement normalisée, c'est à dire comprise entre $I_{dn}/2$ et I_{dn} , « M » en l'absence de déclenchement, ou la valeur du courant de déclenchement mesuré lorsqu'il est en dehors des limites de la plage de fonctionnement normalisée.

Pour les dispositifs DR > 1 A, un test de bon fonctionnement mécanique est réalisé à l'aide du bouton test de l'appareil. Il est indiqué sur le rapport : « B » lorsque le déclenchement du dispositif est satisfaisant, « M » en l'absence de déclenchement.

Essai des contrôleurs permanents d'isolement (CPI)

Tous les CPI sont essayés au bouton « Test » et par création d'un défaut réel sur l'installation, pour autant qu'il n'en existe pas déjà un, l'efficacité du report de la signalisation est également contrôlée.

La valeur de la résistance pour laquelle la signalisation est obtenue est comparée au seuil indiqué sur le matériel, en tenant compte de l'influence sur l'essai de la résistance d'isolement global de l'installation, et elle est mentionnée sur le rapport.

Mesurage de la résistance des prises de terre

Le mesurage de la résistance de toutes les prises de terre est réalisé, lorsque la configuration des lieux permet des mesures significatives, par la méthode des deux terres auxiliaires.

Toutefois, et notamment dans le cas d'une installation en milieu urbain alimentée par un branchement BT, ce mesurage peut être remplacé par celui de la résistance de la boucle « Neutre - Terre », conformément aux indications de la NF C 15-100 §612.6.2.

Il est indiqué sur le rapport la valeur de la résistance de chaque prise de terre, en précisant la méthode de mesurage utilisée et si celui-ci a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection, respectivement barrette fermée ou ouverte.

Les valeurs maximales admissibles sont également indiquées sur le rapport à partir des indications données par les réglementations ou normes applicables compte tenu de l'usage auquel chaque prise de terre est destinée.